
LIVING now®


Una marca de legrand®





FICHAS TÉCNICAS

bticino



CONTENIDO

LIVING NOW TRADICIONAL

APARATOS DE MANDO

K4001 Interruptor sencillo, 1 módulo **5**

K4003 Interruptor 3 vías, 1 módulo **9**

K4004 Interruptor 4 vías, 1 módulo **13**

K4005 Pulsador, 1 módulo **17**

K4411 Dimmer pulsante universal, 2 módulos **21**

K4430/K4431 Sensor de movimiento PIR, 2 y 1 módulo **27**

K4549 Interruptor de tarjeta, 2 módulos **33**

K4027V127H Conmutador de señalización para habitación de hotel **37**

K4373 Portalámparas,1 módulo **41**

KW4177, KM4177, KG4177 Toma para rasuradora, 3 módulos **45**

K4027 Conmutador de doble tecla,1 módulo **49**

TOMACORRIENTES Y CARGADORES USB

KW4129, KM4129, KG4129, KW4188, KM4188, KG4188 Tomacorrientes de uso general **53**

KW4126, KM4126, KG4126, KW4185, KM4185, KG4185 Tomacorriente euroamericana **57**

KW/KG/KM4188AA Tomacorriente dúplex con protección infantil 2P + T 125 VCA 15 A y 2 USB A + A 3.1A **61**

KW/KG/KM4188AC Tomacorriente dúplex con protección infantil 2P + T 125 VCA 15 A Y 2 USB A + C 3.1A **64**

K4191A, K4191AA Cargadores USB tipo A, 1 módulo **67**

K4285C1, K4285C2 Cargadores USB tipo A, 1 y 2 módulos **71**

K4192C, K4191AC, K4191CC Cargadores USB C, A+C, C+C, 1 módulo **75**

K4287C2 Cargador USB A+C 3 A, 2 módulos **79**

KW4286CW2, KM4286CW2, KG4286CW2 Cargador de inducción y USB **83**

KW4188GFG6, KM4188GFG6, KG4188GFG6 Tomacorriente con ICFT, 3 módulos **88**

CONECTORES

K4202F Toma de TV, 1 módulo **92**

KW4258RJ11, KM4258RJ11, KG4258RJ11 Toma de teléfono de 4 hilos, 1 módulo **96**

KW4279C5E, KM4279C5E, KG4279C5E Conector RJ45 categoría 5E, 1 módulo **100**

KW4279C6A, KM4279C6A, KG4279C6A Conector RJ45 categoría 6A, 1 módulo **105**

KW4279C6, KM4279C6, KG4279C6, KW4279C6S, KM4279C6S, KG4279C6S Conector RJ45 categoría 6, 1 módulo **111**

KW4269R, KM4269R, KG4269R Conector RCA de 2 canales, 1 módulo **117**

KW4294, KM4294, KG4294 Conector para bocinas, 1 módulo **121**

K4284P Conector HDMI, 1 módulo **125**

K4285P Conector USB transmisor de datos, 1 módulo **130**

SEÑALIZACIÓN

K4380 Lámpara de emergencia extraíble, 2 módulos **134**

K4743V127T Foco piloto a LED color ámbar **139**

K4356V127 Zumbador, 1 módulo **141**

K4950 Módulo ciego (tapón ciego) **145**

K4953 Módulo con salida para cable, 1 módulo **148**

LIVING NOW TRADICIONAL

PLACAS Y ACABADOS

KA4802...,KA4803..., KA4804...,KA4806... Placas de tecnopolímeros, zamak, madera de 2, 3, 4 y 6 módulos **151**

LIVING NOW + SMART

INTERRUPTOR SMART

K4003C Interruptor SMART, 1 módulo **157**

DIMMERS UNIVERSALES

K4411C Dimmer universal SMART, 1 módulo **162**
K4411CM2 Dimmer universal 2 hilos, 2 módulos **168**

CONTROL DE PERSIANAS

K4027C Control de persianas SMART, 1 módulo **173**

MICROMÓDULO SMART

4027C Micromódulo SMART para persianas **178**

TOMACORRIENTE SMART

K4531C Módulo para tomacorriente SMART, 1 módulo **181**

MICROMÓDULO

3584C Micromódulo de entrada auxiliar **185**

GATEWAY

K4500C, K4570CW Gateway y comando escenario ENTRAR & SALIR **188**

MÓDULO DIN

F20T60A Módulo DIN medidor de corriente **194**

SENSOR SMART

3585C Sensor SMART de movimiento IP 44 **196**

COMANDO INALÁMBRICO

K4003CW Comando inalámbrico ON/OFF **200**

LIVING NOW + SMART

COMANDO DOBLE INALÁMBRICO

K4003DCW Comando doble inalámbrico SMART, 2 módulos **203**

COMANDO INALÁMBRICO DE EMPOTRAR

K4003CWI Comando inalámbrico de empotrar ON/OFF, 1 módulo **207**

COMANDO INALÁMBRICO DE PERSIANAS

K4027CW Comando inalámbrico de persianas **211**

COMANDO INALÁMBRICO DE EMPOTRAR PARA PERSIANAS

K4027CWI Comando inalámbrico de empotrar para persianas, 1 módulo **215**

COMANDO INALÁMBRICO DE ESCENAS DÍA Y NOCHE

K4574CW Comando inalámbrico de escenas DÍA Y NOCHE **219**

CENTRAL DE 4 ESCENARIOS ADICIONALES

K4575CW Central de 4 escenarios adicionales inalámbrico SMART, 2 módulos **223**

COMANDO INALÁMBRICO PARA ESCENAS ENTRAR/SALIR

K4570CWI Comando inalámbrico de empotrar para escenas ENTRAR/SALIR, 1 módulo **227**

COMANDO INALÁMBRICO DE EMPOTRAR PARA ESCENAS DÍA/NOCHE

K4574CWI Comando inalámbrico de empotrar para escenas DÍA/NOCHE, 1 módulo **231**

INTERRUPTOR AUXILIAR

3577C Interruptor auxiliar inalámbrico SMART **235**

bticino

LIVING now®



TRADICIONAL

LIVING
now

Código(s): K4001

INTERRUPTOR SENCILLO, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El interruptor sencillo de Living Now es un dispositivo eléctrico que permite el encendido y apagado, de un circuito de iluminación compuesto por uno o varios focos o luminarias.

Al interruptor sencillo también se le conoce como control de 1 solo punto.

APLICACIONES

El interruptor sencillo K4001 esta diseñado para el control de cargas de iluminación en espacios como:


Recámaras


Salas


Comedores


Estudios


Cuartos de TV

CARACTERÍSTICAS

1 - Oficios para conductores
- Permiten conectar hasta 2 cables calibre 12 AWG (4 mm^2) por borne.


2 - Tornillo
- De cabeza mixta.
- Opresor de cable para una rápida y segura conexión del conductor.

3 - Bornes de conexión protegido
- Evitan el contacto con las partes energizadas.

4 - Partes moldeadas en policarbonato
- Excelente aislamiento eléctrico.
- Retardante a la flama.
- Libre de halógeno.
- Resistencia a impactos IK04. Índice de protección: IP21.

5 - Identificador translúcido
-Permite instalar un foco piloto para localización nocturna.

6 - Mecanismo axial
-Permite el accionamiento desde cualquier punto del interruptor.



Contacto con doble punto de plata
-Ofrece un mayor tiempo de vida.
-Mejor conducción eléctrica.

Terminales y balancines fabricados 100% de latón
-Resistencia a la corroción.
-Excelente condición eléctrica.

Código(s): K4001

INTERRUPTOR SENCILLO, 1 MÓDULO

Foto	Código	Descripción	Número de polos	Sistema de comando	Tipo de carga	Corriente nominal	Tensión nominal	Sección máx cond	Módulos
	**K4001**	Interruptor	1	Axial	Resistivo Inductivo	10 AX	127 - 250 V~ 60Hz	2x12 AWG	1


Tabla de compatibilidades de tipo de carga:

Carga	 Incandescente	 Halógeno	 Tubos fluorescentes	 Transformador ferromagnético	 Transformador electrónico	 Fluorescentes compactas	 LED
Amperaje	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A

RANGOS ELÉCTRICOS

1) Probado con más de 80,000 operaciones bajo carga, dos veces las disposiciones de la ley. Corresponde a más de 40 años de uso "normal".
2) 10AX 250 V, probado hasta 700 A pico, lo hace perfecto para gestionar la iluminación también con las nuevas fuentes LED que generan corriente máxima importante en el encendido.


DIMENSIONES



A	B	C	D
45	22	32	2

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



Interruptor
código **K4001**

LIVING
now


Código(s): K4001

INTERRUPTOR SENCILLO, 1 MÓDULO


CERTIFICACIONES

Certificación NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana NMX-J-005-ANCE-2015.


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...




3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



ACCESORIOS

A)



B)



- Todos los interruptores de Living Now son iluminables.

Código(s): K4001

INTERRUPTOR SENCILLO, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
KW01	☐ **KW01** ☐ **KW01M2** ☐ **KW01A** ☐ **KW01D** ☐ **KW01F** ☐ **KW01M2A** ☐ **KW01M2D** ☐ **KW01M2X**	 **KM01**	■ **KM01** ■ **KM01M2** ■ **KM01A** ■ **KM01D** ■ **KM01F** ■ **KM01M2A** ■ **KM01M2D** ■ **KM01M2X**	 **KG01**	■ **KG01** ■ **KG01M2** ■ **KG01A** ■ **KG01D** ■ **KG01F** ■ **KG01M2A** ■ **KG01M2D** ■ **KG01M2X**

LIVING
now

Código(s): K4003

INTERRUPTOR 3 VÍAS, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN


El interruptor de 3 vías es un dispositivo eléctrico que permite el encendido y apagado de un circuito de iluminación compuesto por una o varias lámparas desde 2 puntos, para este caso debe ser complementado con otro interruptor de 3 vías.

Al interruptor de 3 vías también se le conoce como interruptor de escalera.

APLICACIONES

El interruptor de 3 vías K4003 esta diseñado ara el control de cargas de iluminación en espacios como:


Recámaras


Pasillos


Escaleras


Garajes

CARACTERÍSTICAS

1 - Oficios para conductores
- Permiten conectar hasta 2 cables calibre 12 AWG (4 mm^2) por borne.

2 - Tornillo
- De cabeza mixta.
- Opresor de cable para una rápida y segura conexión del conductor.

3 - Bornes de conexión protegido
- Evitan el contacto con las partes energizadas.


4 - Partes moldeadas en policarbonato
- Excelente aislamiento eléctrico.
- Retardante a la flama.
- Libre de halógeno.
- Resistencia a impactos IK04. Índice de protección: IP21.

5 - Identificador translúcido
-Permite instalar un foco piloto para localización nocturna.

6 - Mecanismo axial
-Permite el accionamiento desde cualquier punto del interruptor.

Contacto con doble punto de plata
-Ofrece un mayor tiempo de vida.
-Mejor conducción eléctrica.

Terminales y balancines fabricados 100% de latón
-Resistencia a la corroción.
-Excelente condición eléctrica.



LIVING
now

Código(s): K4003

INTERRUPTOR 3 VÍAS, 1 MÓDULO

Foto	Código	Descripción	Número de polos	Sistema de comando	Tipo de carga	Corriente nominal	Tensión nominal	Sección máx cond	Módulos
	**K4003**	Interruptor	1	Axial	Resistivo Inductivo	10 AX	127 - 250 V~ 60Hz	2x12 AWG	1


Tabla de compatibilidades de tipo de carga:

Carga	Incandescente	Halógeno	Tubos fluorescentes	Transformador ferromagnético	Transformador electrónico	Fluorescentes compactas	LED
Amperaje	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A

RANGOS ELÉCTRICOS

1) Probado con más de 80,000 operaciones bajo carga, dos veces las disposiciones de la ley. Corresponde a más de 40 años de uso "normal".
2) 10AX 250 V, probado hasta 700 A pico, lo hace perfecto para gestionar la iluminación también con las nuevas fuentes LED que generan corriente máxima importante en el encendido.


DIMENSIONES



A	B	C	D
45	22	32	2

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



2 PUNTOS DE CONTROL

LIVING
now


Código(s): K4003

INTERRUPTOR 3 VÍAS, 1 MÓDULO


CERTIFICACIONES

Certificación NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana NMX-J-005-ANCE-2015.


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...




3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



ACCESORIOS

A)



B)



- Todos los interruptores de Living Now son iluminables.

LIVING
now

Código(s): K4003

INTERRUPTOR 3 VÍAS, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
KW01	☐ KW01 ☐ KW01M2 ☐ KW01A ☐ KW01D ☐ KW01F ☐ KW01M2A ☐ KW01M2D ☐ KW01M2X	 KM01	■ KM01 ■ KM01M2 ■ KM01A ■ KM01D ■ KM01F ■ KM01M2A ■ KM01M2D ■ KM01M2X	 KG01	■ KG01 ■ KG01M2 ■ KG01A ■ KG01D ■ KG01F ■ KG01M2A ■ KG01M2D ■ KG01M2X

LIVING
now

Código(s): K4004

INTERRUPTOR 4 VÍAS, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El interruptor 4 vías de Living Now es un dispositivo eléctrico que permite encender o apagar un circuito de iluminación compuesto por una o varias lámparas desde 3 o más puntos siempre y cuando se complemente con interruptores de 3 vías.




INTERRUPTOR 4 VÍAS

APLICACIONES


El interruptor de 4 vías K4004 está diseñado para el control de cargas de iluminación en espacios como:



Recámaras



Pasillos



Escaleras



Garajes

CARACTERÍSTICAS

1 - Oficios para conductores
- Permiten conectar hasta 2 cables calibre 12 AWG (4 mm²) por borne.

2 - Tornillo
- De cabeza mixta.
- Opresor de cable para una rápida y segura conexión del conductor.


3 - Bornes de conexión protegido
- Evitan el contacto con las partes energizadas.

4 - Partes moldeadas en policarbonato
- Excelente aislamiento eléctrico.
- Retardante a la flama.
- Libre de halógeno.
- Resistencia a impactos IK04.
  Índice de protección: IP21.

5 - Mecanismo axial
- Permite el accionamiento desde cualquier punto del interruptor.

Contacto con doble punto de plata
- Ofrece un mayor tiempo de vida.
- Mejor conducción eléctrica.

Terminales y balancines fabricados 100% de latón
- Resistencia a la corroción.
- Excelente condición eléctrica.



LIVING
now

Código(s): K4004

INTERRUPTOR 4 VÍAS, 1 MÓDULO

Foto	Código	Descripción	Número de polos	Sistema de comando	Tipo de carga	Corriente nominal	Tensión nominal	Sección máx cond	Módulos
	**K4004**	Interruptor	1	Axial	Resistivo Inductivo	10 AX	127 - 250 V~ 60Hz	2x12 AWG	1


Tabla de compatibilidades de tipo de carga:

Carga	Incandescente	Halógeno	Tubos fluorescentes	Transformador ferromagnético	Transformador electrónico	Fluorescentes compactas	LED
Amperaje	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A

RANGOS ELÉCTRICOS

1) Probado con más de 80,000 operaciones bajo carga, dos veces las disposiciones de la ley. Corresponde a más de 40 años de uso "normal".
2) 10AX 250 V, probado hasta 700 A pico, lo hace perfecto para gestionar la iluminación también con las nuevas fuentes LED que generan corriente máxima importante en el encendido.


DIMENSIONES



A	B	C	D
45	22	32	2

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




Código(s): K4004

INTERRUPTOR 4 VÍAS, 1 MÓDULO


CERTIFICACIONES

Certificación NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana NMX-J-005-ANCE-2015.


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...




3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



LIVING
now

Código(s): K4004

INTERRUPTOR 4 VÍAS, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
KW01	☐ **KW01** ☐ **KW01M2** ☐ **KW01A** ☐ **KW01D** ☐ **KW01F** ☐ **KW01M2A** ☐ **KW01M2D** ☐ **KW01M2X**	 **KM01**	■ **KM01** ■ **KM01M2** ■ **KM01A** ■ **KM01D** ■ **KM01F** ■ **KM01M2A** ■ **KM01M2D** ■ **KM01M2X**	 **KG01**	■ **KG01** ■ **KG01M2** ■ **KG01A** ■ **KG01D** ■ **KG01F** ■ **KG01M2A** ■ **KG01M2D** ■ **KG01M2X**

LIVING
now

Código(s): K4005

PULSADOR, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El interruptor pulsador NA (Normalmente Abierto) cierra el circuito eléctrico al accionarlo.
Se puede utilizar en cualquier aplicación de señalización acústica, ya sea para un zumbador, timbre, campana escolar, mando de un relé, agregar puntos de control al conectarlo con el dimmer universal K4411 o para cualquier dispositivo que requiera un pulso eléctrico.

APLICACIONES

El interruptor pulsador K4005 esta diseñado para el control de cargas de iluminación en espacios como:



Para control del dimmer universal en habitaciones



Botón de timbre de casa



Portones eléctricos en cochera

CARACTERÍSTICAS

1 - Oficios para conductores
- Permiten conectar hasta 2 cables calibre 12 AWG (4 mm^2) por borne.

2 - Tornillo
- De cabeza mixta.
- Opresor de cable para una rápida y segura conexión del conductor.

3 - Bornes de conexión protegido
- Evitan el contacto con las partes energizadas.


4 - Partes moldeadas en policarbonato
- Excelente aislamiento eléctrico.
- Retardante a la flama.
- Libre de halógeno.
- Resistencia a impactos IK04.
  Índice de protección: IP21.

5 - Identificador translúcido
-Permite instalar un foco piloto para localización nocturna.

6 - Mecanismo axial
-Permite el accionamiento desde cualquier punto del interruptor.

Contacto con doble punto de plata
-Ofrece un mayor tiempo de vida.
-Mejor conducción eléctrica.

Terminales y balancines fabricados 100% de latón
-Resistencia a la corroción.
-Excelente condición eléctrica.




LIVING
now

Código(s): K4005

PULSADOR, 1 MÓDULO

Foto	Código	Descripción	Número de polos	Sistema de comando	Tipo de carga	Corriente nominal	Tensión nominal	Sección máx cond	Módulos
	**K4005**	Interruptor	1	Axial	Resistivo Inductivo	10 AX	127 - 250 V~ 60Hz	2x12 AWG	1


DIMENSIONES



A	B	C	D
45	22	32	2

* Las medidas se encuentran en milímetros.


DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




CERTIFICACIONES

NOM-003-SCFI-2014 NOM - ANCE


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...



3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

Código(s): K4005


PULSADOR, 1 MÓDULO

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



ACCESORIOS

A)



B)



- Todos los interruptores de Living Now son iluminables.

LIVING
now

Código(s): K4005

PULSADOR, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
KW01	☐ KW01 ☐ KW01M2 ☐ KW01A ☐ KW01D ☐ KW01F ☐ KW01M2A ☐ KW01M2D ☐ KW01M2X	 KM01	■ KM01 ■ KM01M2 ■ KM01A ■ KM01D ■ KM01F ■ KM01M2A ■ KM01M2D ■ KM01M2X	 KG01	■ KG01 ■ KG01M2 ■ KG01A ■ KG01D ■ KG01F ■ KG01M2A ■ KG01M2D ■ KG01M2X

LIVING
now

Código(s): K4411

DIMMER PULSANTE UNIVERSAL, 2 MÓDULOS

DESCRIPCIÓN

Los reguladores de luz o dimmers son dispositivos que permiten reducir la intensidad de luz de lámparas incandescentes o halógenas con transformador o balastros electrónicos (No incluidos los de 0 - 10 V).

El dimmer pulsante universal de Living Now puede regular la intensidad luminosa de todo tipo de lámpara, desde el foco tradicional, ahorradoras dimmeables (CFL), hasta LEDs dimmeables.

Cuenta con pulsadores específicos para el encendido-apagado de la luminaria así como el aumento o disminución de la intensidad luminosa.

El dimmer enciende con el último nivel de luz seleccionado antes de ser apagado, evitando graduar la intensidad en cada encendido.

Mediante pulsadores Normalmente Abiertos (NA) conectados al dimmer es posible controlar el encendido-apagado y la regulación de la intensidad desde otros puntos, haciendo que este funcione como un regulador de intensidad de 3 vías o escalera.

Además de ofrecer confort, los dimmers proporcionan ventajas de ahorro de energía, ya que una lámpara al ser regulada consume menos corriente además aumenta la vida útil de las lámparas ya que sufren un desgaste menor.


APLICACIONES



Recámaras



Cuartos de TV



Áreas sociales

CARACTERÍSTICAS

- Controla cualquier tipo de luminaria que pueda regular su intensidad como: LED dimmeable, focos ahorradores dimmeables (CFL), halógenas e incandescentes (con o sin transformador electrónico).
- Almacena en memoria la última condición de luz.
- Cuenta con un sistema SOFT START-STOP que enciende y apaga gradualmente evitando deslumbramientos.
- Conexión de pulsadores normalmente abiertos para el control desde varios puntos.
- Diferentes modos de operación: manual, apagado temporizado, calibración de intensidad máxima, calibración de intensidad mínima (útil para evitar "flickeos" de luminarias).
- Selección de nivel de encendido deseado.
- Teclas:

⌓ : Encendido-Apagado
=/– : Regulación de intensidad luminosa

LIVING
now

Código(s): K4411

DIMMER PULSANTE UNIVERSAL, 2 MÓDULOS

HASTA EL 90% DE AHORRO



- Botones de atenuación de la carga.
- Foco piloto a LED para ubicación en la obscuridad.
- Botón de encendido/apagado.

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Potencia *	Módulos	Módulos
	**K4411**	 Dimmer pulsante universal	110 -127 V~	3 - 200 W (lámparas incandescentes) 3 - 37 W (lámparas CFL o Leds)	2	Atenuación de la iluminación de lámparas LEDs, ahorradoras dimmeables (CFL), halógenas e incandescentes
			220 - 240 V~	3 - 400 W (lámparas incandescentes) 3 - 75 W (lámparas CFL o Leds)		

Tabla de compatibilidades de tipo de carga:


		R		L		C/L			
35° 0°				(*) +	(*)	+		Dimmeable	Dimmeable
100-240V 50/60 Hz	**2x14 AWG**								
240 V ~	Máx.	400 W	400 W	400 VA	200 VA	400 VA	200 VA	75 W	75 W
	Mín.	3 W	3 W	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA
100 V ~	Máx.	200 W	200 W	200 VA	100 VA	200 VA	100 VA	37 W	37 W
	Mín.	3 W	3 W	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA


* No combinar diferentes tipos de carga.

Código(s): K4411

DIMMER PULSANTE UNIVERSAL, 2 MÓDULOS

DIMENSIONES







A	B	C	D
45	45	38	3

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




Conexión normal (control desde 1 punto).



Control desde el dimmer.

Control desde el pulsador.



Conexión con pulsador NA (control desde varios puntos o en escalera).
* Cuando se agregue foco piloto en el pulsador, este deberá de conectarse a fase y neutro.

LIVING
now

Código(s): K4411

DIMMER PULSANTE UNIVERSAL, 2 MÓDULOS

AHORRO ENERGÉTICO


Porcentaje de dimmeo	Ahorro energético	Tiempo de vida adicional
15%	15%	3.5 años
25%	20%	5.2 años
35%	28%	10+ años
45%	36%	10+ años
55%	44%	10+ años
65%	52%	10+ años
75%	59%	10+ años
85%	75%	10+ años
95%	90%	10+ años

* Ejemplo con lámpara incandescente.


CERTIFICACIONES

NMX-J-374-ANCE-2020 NOM-ANCE


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...



3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

Código(s): K4411


DIMMER PULSANTE UNIVERSAL, 2 MÓDULOS

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



LIVING
now

Código(s): K4411

DIMMER PULSANTE UNIVERSAL, 2 MÓDULOS

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO



KW19

Cubreteclas para dimmer universal K4411

Color ARENA



KM19

Cubreteclas para dimmer universal K4411

Color NEGRA



KG19

Cubreteclas para dimmer universal K4411

Código(s): K4430, K4431

SENSOR DE MOVIMIENTO PIR, 2 Y 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

Los sensores de movimiento de Living Now, han sido diseñados pensando en el ahorro de energía y comodidad para el usuario, debido al sensor, el movimiento de una persona en el área controlada provocará que se encienda automáticamente la luz y de igual forma, apagará la luz una vez desocupada dicha área. De esta manera podemos evitar que se consuma energía eléctrica innecesaria en áreas de poco tránsito; o bien en lugares donde, por olvido o descuido, se deja la luz encendida. Además de los ahorros de energía que se pueden lograr debido a la reducción en consumos innecesarios, se puede añadir el ahorro que se tiene al alargar la vida de las luminarias. También podemos agregar el ahorro del tiempo que el personal de mantenimiento invierte en cambiarlas.

Cuentan con fotocelda (de sensibilidad ajustable) para habilitar su funcionamiento dependiendo de las condiciones de luz ambiental.

Los sensores de movimiento de Living Now en general sirven para activar o desactivar una carga (luminarias, extractores, etc.) al detectar movimiento. Existen diferentes tecnologías para la detección:

La tecnología PIR (rayos infrarrojos pasivos), utilizada por ambos sensores cuando reaccionan al movimiento de fuentes de calor como el cuerpo humano, captando la diferencia entre la temperatura de una persona y el espacio alrededor.


APLICACIONES



Vestidores




Baños



Pasillos

CARACTERÍSTICAS

- Fotocelda ajustable para encender sólo cuando no hay suficiente luz natural.
- Ajustes del tiempo de retardo para el apagado de la carga a partir de la última detección.
- SENSOR PIR: Lente de Fresnel con perfecta distribución para el aprovechamiento 100% de su cobertura.
- Compatible con LED y focos ahorradores (CFL).
- Cobertura de acuerdo al modelo.




K4430

1 - Sensor PIR.
2 - Luz de sensor.
3 - Regulación de nivel crepuscular 5-1275 lux.
4 - Regulación de retardo de tiempo 10 seg-10 min.
5 - Selector de modo de funcionamiento:
1: Encendido forzado.
A: ON/OFF automático.
0: Apagado forzado.

Código(s): K4430, K4431

SENSOR DE MOVIMIENTO PIR, 2 Y 1 MÓDULO

CARACTERÍSTICAS




K4431

1 - Regulación de retardo de tiempo
30 seg - 10 min
2 - Regulación de nivel crepuscular.

Foto	Código	Descripción	Capacidad de carga				Motor	Aplicaciones
			Lámpara incandescente y halógeno	Tubo fluorescente	Fluorescente compacta (CFL) y LED	Fluorescente con transformador		
	**K4430**	Sensor de movimiento PIR	3 - 125 W @127V~		3 - 50 W @127V~	3 - 125 W @127V~		Bodegas, alacenas, pasillos, baños
	**K4431**	Sensor de movimiento PIR	230 W @127V~	230 W @127V~	50 W @127 V~	230 W @127 V~	230 W cosφ=0,5 @127 V~	Bodegas, alacenas, pasillos, baños

Tabla de compatibilidades de tipo de carga:


SENSOR K4430

 2 - 14 AWG					 LED	
Carga	**Lámpara incandescente o halógena**		**Transformador electrónico o ferromagnético**		**Fluorescente compacta o lámpara LED**	
240 V ~	3 - 250 W	0,02V - 1 A	3 - 250 W	0,02V - 1 A	3 - 100 W	0,02V - 1 A
110 V ~	3 - 125 W	0,02V - 1 A	3 - 125 W	0,02V - 1 A	3 - 50 W	0,02V - 1 A


Código(s): K4430, K4431


SENSOR DE MOVIMIENTO PIR, 2 Y 1 MÓDULO


SENSOR K4431

 2 - 14 AWG				 LED							
Carga	**Lámpara incandescente o halógena**		**Transformador electrónico o ferromagnético**		**Tubo fluorescente**		**Fluorescente compacta o lámpara LED**		**Motor**	
230 V ~	460 W	2 A	460 W	2 A	460 W	2 A	50 W	0,5 A	230 W cosφ=0,5	2 A
115 V ~	230 W	2 A	230 W	2 A	230 W	2 A	50 W	0,5 A	230 W cosφ=0,5	2 A


DIMENSIONES








K4430




K4431

	A	B	C	D
K4430	45	45	33.5	17.5
K4431	45	22	33.5	17.5

* Las medidas se encuentran en milímetros.



K4430




K4431

Código(s): K4430, K4431


SENSOR DE MOVIMIENTO PIR, 2 Y 1 MÓDULO

PATRONES DE COBERTURA


Vista lateral **K4430**




Vista lateral **K4431**




Vista superior **K4430**



Vista superior **K4431**



Modo de funcionamiento




Código(s): K4430, K4431

SENSOR DE MOVIMIENTO PIR, 2 Y 1 MÓDULO


CERTIFICACIONES

NMX-J-508-ANCE-2018


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...




3 MÓDULOS
KA4803...





2 MÓDULOS
KA4802...

DIAGRAMA DE MONTAJE


Montaje:









Desmontaje:







Código(s): K4430, K4431

SENSOR DE MOVIMIENTO PIR, 2 Y 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA		Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
	**Cubretecla para sensor K4430 con selector oculto**		**Cubretecla para sensor K4430 con selector oculto**		**Cubretecla para sensor K4430 con selector oculto**		**Cubretecla para sensor K4431 con selector oculto**		**Cubretecla para sensor K4431 con selector oculto**		**Cubretecla para sensor K4431 con selector oculto**
KW17		**KM17**		**KG17**		**KW16**		**KM16**		**KG16**	

Código(s): K4549

INTERRUPTOR DE TARJETA, 2 MÓDULOS

DESCRIPCIÓN


El interruptor de tarjeta de Living Now, lleva su aplicación principalmente al sector hotelero y es utilizado para energizar la habitación solo cuando se encuentre alguien en en el interior.

La inserción de una tarjeta determina y mantiene cerrado el contacto con el cual es posible alimentar un relé para la energía eléctrica de la habitación. Una vez que se retira la tarjeta, se dispone de 30 segundos para salir de la habitación y después el interruptor de tarjeta suspenderá el suministro de energía eléctrica de manera automática.

APLICACIONES



Salas de juntas



Habitaciones de hotel

CARACTERÍSTICAS

- Perfecta sujeción de la tarjeta.
- Acepta tarjetas estándar de hotel.
- Necesita un relevador adicional.

- Perfecta sujeción de la tarjeta.



- El tarjetero es compatible con cualquier tipo de tarjeta.


LIVING
now

Código(s): K4549


INTERRUPTOR DE TARJETA, 2 MÓDULOS

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Potencia	Certificaciones	Aplicaciones
	**K4549**	 Interruptor de tarjeta	110 V~ 127 V~	60 VA	NOM-ANCE	Hoteles


DIMENSIONES




DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




INSTRUCCIONES DE ARMADO



Retirar la cubierta



Limpia el exceso de polvo



Romper las prerrepturas de la sotaplaca y reensamblarla con el interruptor


Código(s): K4549

INTERRUPTOR DE TARJETA, 2 MÓDULOS

CERTIFICACIONES

Certificación NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana:
Interruptores de tarjeta: NMX-J-508-ANCE-2018


MONTAJE EN PLACAS DE




3 MÓDULOS
KA4803...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



LIVING
now

Código(s): K4549

INTERRUPTOR DE TARJETA, 2 MÓDULOS

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos
	Acabados	3
	BLANCO	KA4803KW
	ORO	KA4803ZW
	LUNA	KA4803NW
	HIELO	KA4803DW
	CIELO	KA4803DA
	PIXEL	KA4803MW
	ARENA	KA4803KM
	COBRE	KA4803ZM
	ROBLE	KA4803LM
	AURA	KA4803DM
	ÓPTICO	KA4803MM
	NEGRO	KA4803KG
	SPACE	KA4803NG
	ACERO	KA4803ZG
	NOGAL	KA4803LG
	NOCHE	KA4803DG

	Chasis
	K4703L

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO



KW22

Cubretecla para interruptor de tarjeta

Color ARENA



KM22

Cubretecla para interruptor de tarjeta

Color NEGRA



KG22

Cubretecla para interruptor de tarjeta

LIVING
now

Código(s): K4027V127H


CONMUTADOR DE SEÑALIZACIÓN PARA HABITACIÓN DE HOTEL

DESCRIPCIÓN

El conmutador de señalización para habitación de hotel se emplea para indicar de forma luminosa el estado en el que se encuentra la habitación, si esta ocupada o si esta disponible para el servicio de aseo, de igual manera se puede excluir cualquiera de estas funciones por medio de la tecla de exclusión.

APLICACIONES


El conmutador de señalización K4027V127H se emplea como señalización en el segmento hotelero.



Hotelería


CARACTERÍSTICAS


- Requiere LED piloto color rojo/verde K4743V127RG.




- Tecla para activación de señalización "Ocupado".
- Tecla para Exclusión.
- Tecla para activación de señalización de "Servicio".

FUNCIONAMIENTO






- Enciende el difusor en rojo indicando que la habitación está ocupada.



- Mantiene apagado el difusor. Función de exclusión.




- Enciende el difusor en verde, indicando que la habitación está libre.

LIVING
now

Código(s): K4027V127H

CONMUTADOR DE SEÑALIZACIÓN PARA HABITACIÓN DE HOTEL


DIMENSIONES



A	B	C
45	22	32

* Las medidas se encuentran en milímetros.


DIAGRAMA DE CONEXIÓN




CERTIFICACIONES

NOM-003-SCFI-2014 NOM - ANCE


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...



3 MÓDULOS
KA4803...



2 MÓDULOS
KA4802...


Código(s): K4027V127H

CONMUTADOR DE SEÑALIZACIÓN PARA HABITACIÓN DE HOTEL


DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:

KW06H
KM06H
KG06H



Desmontaje:



Código(s): K4027V127H

CONMUTADOR DE SEÑALIZACIÓN PARA HABITACIÓN DE HOTEL

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO



KW06H

Cubretecla iluminable para conmutador de señalización K4027V127H

Color ARENA



KM06H

Cubretecla iluminable para conmutador de señalización K4027V127H

Color NEGRA



KG06H

Cubretecla iluminable para conmutador de señalización K4027V127H

LIVING
now

Código(s): K4373

PORTALÁMPARAS, 1 MÓDULO


DESCRIPCIÓN

Portalámparas con dos LED integrados uno de color verde y otro de color rojo empleados para señalización óptica fuera de la habitación del hotel debido a la doble indicación con la cuenta:
- No molestar.
- Disponible para el servicio de aseo.

Los LED no son reemplazables.
Se alimenta por medio del conmutador de señalización para habitación artículo K4027V127H.

APLICACIONES

Se emplea como complemento del conmutador de señalización artículo K4027V127H.



Hotelería

CARACTERÍSTICAS




Código(s): K4373


PORTALÁMPARAS, 1 MÓDULO

Conmutador para señalización de hotel **K4027V127H**

Portalámparas **K4373**



DIMENSIONES




A	B	C
45	22	32

* Las medidas se encuentran en milímetros.


Código(s): K4373

PORTALÁMPARAS, 1 MÓDULO

DIAGRAMA DE CONEXIÓN




MONTAJE EN PLACAS DE



3 MÓDULOS
KA4803...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Código(s): K4373

PORTALÁMPARAS, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos
	Acabados	**3**
	BLANCO	KA4803KW
	ORO	KA4803ZW
	LUNA	KA4803NW
	HIELO	KA4803DW
	CIELO	KA4803DA
	PIXEL	KA4803MW
	ARENA	KA4803KM
	COBRE	KA4803ZM
	ROBLE	KA4803LM
	AURA	KA4803DM
	ÓPTICO	KA4803MM
	NEGRO	KA4803KG
	SPACE	KA4803NG
	ACERO	KA4803ZG
	NOGAL	KA4803LG
	NOCHE	KA4803DG

	Chasis
	K4703L

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO

KW11H

□ **Cubretecla iluminable para conmutador de señalización K4373**

Color ARENA



KM11H

■ **Cubretecla iluminable para conmutador de señalización K4373**

Color NEGRA



KG11H

■ **Cubretecla iluminable para conmutador de señalización K4373**

Código(s): KW4177, KM4177, KG4177

TOMA PARA RASURADORA, 3 MÓDULOS

DESCRIPCIÓN


Este aparato tiene su campo de empleo típico en los hoteles y similares tanto por motivos de seguridad para el cliente así como para evitar la utilización en exceso de la toma de corriente del baño.

El transformador de la toma queda conectado a la red eléctrica solo cuando se conecta la clavija, esto es para evitar consumos sin que la toma se este empleando, calentamientos y zumbidos y esta protegida por un dispositivo de efecto térmico que desconecta automáticamente el primario cuando la toma supera los 20 VA.

Se vuelve a conectar automáticamente al transcurrir el tiempo de enfriamiento del dispositivo de protección. Esta toma cumple con la Norma Italiana CEI 14/6, que se ocupa de los transformadores de aislamiento, de los transformadores de seguridad y, en un capitulo en especial, de las tomas para rasuradoras.

APLICACIONES

Se emplea en el sector hotelero:



Hotelería

CARACTERÍSTICAS

- Al conectar la clavija se presiona el botón, con el cual se pondrá en funcionamiento la toma.



- Selector para voltaje de salida.


LIVING
now


Código(s): KW4177, KM4177, KG4177

TOMA PARA RASURADORA, 3 MÓDULOS

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Capacidad	Módulos	Aplicaciones
	☐ KW4177 ▒ KM4177 ■ KG4177	Tomacorrientes para rasuradora	115/230 VCA	20 VA	3	Hotelería

DIMENSIONES






A	B	C
86	66	48

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




Código(s): KW4177, KM4177, KG4177

TOMA PARA RASURADORA, 3 MÓDULOS


CERTIFICACIONES

NOM-003-SCFI-2014


MONTAJE EN PLACAS DE



6 MÓDULOS
KA4806...




4 MÓDULOS
KA4804...



3 MÓDULOS
KA4803...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Código(s): KW4177, KM4177, KG4177

TOMA PARA RASURADORA, 3 MÓDULOS

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos		
	Acabados	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis		
		K4703L	K4704L	K4706

Código(s): K4027

CONMUTADOR DE DOBLE TECLA, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

- El conmutador de doble tecla es un dispositivo de 3 posiciones, subir-paro-bajar.
- De acuerdo a la tecla que se presione, se activará una salida y se desactivará la otra.
- Está diseñado para controlar motores con dos sentidos de giro.

APLICACIONES

El conmutador de doble tecla K4027 está diseñado para el control de equipos con motores a pasos o doble embobinado como:


Cortinas


Persianas


Pantallas de proyección


Ventanas


Toldos

CARACTERÍSTICAS



TABLA DE CAPACIDADES

Foto	Código	Tipo de aparato	Número de polos	Sistema de comando	Tipo de carga	Corriente nominal	Tensión nominal	Sección máx cond	Módulos
	**K4027**	Conmutador	1	Doble tecla	Resistivo Inductivo	10 AX	127 - 250 V~ 60Hz	2 - 14 AWG	1

LIVING
now


Código(s): K4027

CONMUTADOR DE DOBLE TECLA, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDADES DE TIPO DE CARGA

Motores a pasos o de doble embobinado
10 AX


DIMENSIONES



A	B	C	D
45	22	32	2

* Las medidas se encuentran en milímetros.


DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




CERTIFICACIONES

NOM-003-SCFI-2014 NOM-ANCE


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...



3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

Código(s): K4027


CONMUTADOR DE DOBLE TECLA, 1 MÓDULO

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



LIVING
now

Código(s): K4027

CONMUTADOR DE DOBLE TECLA, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO

KW06

Cubretecla para conmutador de doble tecla K4027

Color ARENA



KM06

Cubretecla para conmutador de doble tecla K4027

Color NEGRA



KG06

Cubretecla para conmutador de doble tecla K4027

Código(s): KW4129, KM4129, KG4129, KW4188, KM4188, KG4188

TOMACORRIENTES DE USO GENERAL

DESCRIPCIÓN

Los tomacorrientes de uso general de Living Now son dispositivos eléctricos que proveen alveolos definidos para la conexión de cualquier clavija de estándar americano, se pueden diferenciar entre sí por tener en sus alveolos las dimensiones diferentes para que se distinga el polo de FASE y NEUTRO respectivamente, además, cuando se trata de un tomacorriente con borne de tierra física se provee un tercer alveolo de forma semi - redonda para la conexión del borne correspondiente a Tierra.

Sistema de protección infantil: La Norma de Instalaciones Eléctricas – NOM-001-SEDE-2012 estipula la utilización de estos productos en los siguientes ambientes:
- Unidades de vivienda.
- Habitaciones y suites para huéspedes.
- Instalaciones de cuidados infantiles.

Todos los tomacorrientes permiten la alimentación de aparatos electrodomésticos.

APLICACIONES

Los tomacorrientes de uso general están diseñados para la alimentación de equipos como:



Electrodomésticos



Herramientas




Lámparas

CARACTERÍSTICAS

- Partes metálicas 100% de latón que evitan la corrosión y mejoran la conducción eléctrica.
- Bornes de conexión protegidos con capacidad para 2 conductores de calibre 12 AWG que facilitan las derivaciones eléctricas.
- Policarbonato autoextinguible y resistente al impacto.
- Tornillos de cabeza mixta en bornes de conexión.
- Hasta 10,000 operaciones de conexión y desconexión de clavijas.





-Sistema de protección infantil. Previene que los niños inserten objetos en los receptáculos.



-La doble sujeción de la clavija da una mayor resistencia mecánica y evita calcalentamientos



-Terminales fabricados 100% en latón. Resistencia a la corrosión.




-Bornes protegidos.
-Capacidad para 2 conductores calibre 12 AWG.
-Derivaciones con facilidad.


LIVING
now

Código(s): KW4129, KM4129, KG4129, KW4188, KM4188, KG4188

TOMACORRIENTES DE USO GENERAL


Foto	Código	Descripción	Voltaje	Amperes	Módulos	Aplicaciones
	☐ KW4129 ▒ KM4129 ■ KG4129	 Tomacorriente 2P+T con protección infantil	127 V~	15 A	2	Uso General
	☐ KW4188 ▒ KM4188 ■ KG4188	 Tomacorriente dúplex 2P+T con protección infantil	127 V~	15 A	3	Uso General

DIMENSIONES



A	B	C	D
45.2	44.1	35.3	9.2


* Las medidas se encuentran en milímetros.




A	B	C	D
45.2	67	34.35	9.7

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



KW4129
KM4129
KG4129



KW4188
KM4188
KG4188

CERTIFICACIONES

Certificación NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana NMX-J-412/1-ANCE-2011. La prueba de operación normal (inciso 21) la prueba inicia en el punto 2 de la figura 43.


NOM - ANCE

Código(s): KW4129, KM4129, KG4129, KW4188, KM4188, KG4188


TOMACORRIENTES DE USO GENERAL

MONTAJE EN PLACAS DE


Los códigos KW4129, KM4129, KG4129 son compatibles con:




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...



3 MÓDULOS
KA4803...





2 MÓDULOS
KA4802...

***** Los códigos KW4188, KM4188, KG4188 no son compatibles con la placa de 2 módulos.

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:





Código(s): KW4129, KM4129, KG4129, KW4188, KM4188, KG4188

TOMACORRIENTES DE USO GENERAL

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA		Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
	Cubretecla tomacorriente sencillo 2 módulos		**Cubretecla tomacorriente sencillo 2 módulos**		**Cubretecla tomacorriente sencillo 2 módulos**		**Cubretecla tomacorriente dúplex 3 módulos**		**Cubretecla tomacorriente dúplex 3 módulos**		**Cubretecla tomacorriente dúplex 3 módulos**
KW51		**KM51**		**KG51**		**KW52**		**KM52**		**KG52**	

LIVING
now

Código(s): KW4126, KM4126, KG4126, KW4185, KM4185, KG4185

TOMACORRIENTE EUROAMERICANA

DESCRIPCIÓN

La tomacorriente de tipo euroamericana de Living Now recibe este nombre porque permite la conexión de clavijas de estándar americana y europea, se distinguen de las tomas de corriente convencionales porque sus alveolos son de forma redonda y recta simultáneamente.

Los tomacorrientes euroamericanos además sirven para la alimentación de los aparatos eléctricos con funcionamiento a una tensión nominal mayor.


Sistema de protección infantil: La Norma de Instalaciones Eléctricas – NOM-001-SEDE-2012 estipula la utilización de estos productos en los siguientes ambientes:
- Unidades de vivienda.
- Habitaciones y suites para huéspedes.
- Instalaciones de cuidados infantiles.

Diseñados para su montaje en un chasis que se instala en una caja de empotrar (chalupa).

APLICACIONES



Guarderías




Habitaciones de hotel

CARACTERÍSTICAS

- Sus partes metálicas,100% de latón, evitan la corrosión y mejoran la conducción eléctrica.
- Policarbonato autoextinguible y resistente al impacto.
- Mejor sujeción y contacto. La sujeción de cables se realiza mediante un tornillo "estribo", técnica que garantiza una mejor sujeción y contacto, incluso con cables de distinto diámetro.
- Bornes alineados y suministro de los tornillos alojados para mayor rapidez de instalación.
- Bornes bien dimensionados y separados mediante tabiques más altos de lo habitual, para prevenir el riesgo de corto circuito.








LIVING
now

Código(s): KW4126, KM4126, KG4126, KW4185, KM4185, KG4185

TOMACORRIENTE EUROAMERICANA


Foto	Código	Descripción	Corriente nominal	Tensión nominal	Módulos
	☐ KW4126 ▒ KM4126 ■ KG4126	 Tomacorriente euroamericana dúplex 2P+T con protección infantil	16 A	127 V~ 250 V~	2
	☐ KW4185 ▒ KM4185 ■ KG4185	 Tomacorriente euroamericana 2P con protección infantil	16 A	127 V~ 250 V~	3

DIMENSIONES



A	B	C	D
45.2	44.1	35.3	9.2


* Las medidas se encuentran en milímetros.




A	B	C	D
45.2	67	34.35	9.7

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



KW4126
KM4126
KG4126



KW4185
KM4185
KG4185

Código(s): KW4126, KM4126, KG4126, KW4185, KM4185, KG4185


TOMACORRIENTE EUROAMERICANA

CERTIFICACIONES


Certificación NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana NMX-J-412/1-ANCE-2011.
La prueba de operación normal (inciso 21) la prueba inicia en el punto 2 de la figura 43.

MONTAJE EN PLACAS DE


Los códigos KW4126, KM4126, KG4126 son compatibles con:




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...



3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

* Los códigos KW4185, KM4185, KG4185 no son compatibles con la placa de 2 módulos.

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Código(s): KW4126, KM4126, KG4126, KW4185, KM4185, KG4185

TOMACORRIENTE EUROAMERICANA

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA		Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
	Cubretecla tomacorriente sencillo 2 módulos		**Cubretecla tomacorriente sencillo 2 módulos**		**Cubretecla tomacorriente sencillo 2 módulos**		**Cubretecla tomacorriente dúplex 3 módulos**		**Cubretecla tomacorriente dúplex 3 módulos**		**Cubretecla tomacorriente dúplex 3 módulos**
KW51		**KM51**		**KG51**		**KW52**		**KM52**		**KG52**	

LIVING
now

Código(s): KW/KG/KM4188AA

TOMACORRIENTE DÚPLEX CON PROTECCIÓN INFANTIL 2P + T 125 VCA 15 A Y 2 USB A + A 3.1A

DESCRIPCIÓN

El tomacorriente dúplex con 2 cargadores USB de Living Now cuenta con 2 puertos USB Tipo A clase 2 universal de 3.1A para la carga de equipos electrónicos como:

- Tablets.
- Teléfonos celulares.
- Reproductores de música.
- Cámaras fotográficas.
- Videojuegos.

APLICACIONES

Permite cargar todos los dispositivos que tengan un adaptador USB.

Permite la conexión eléctrica de los equipos electrónicos/eléctricos que funcionen a 125 - 127 V~ y 15A.

El tomacorriente y el cargador USB se pueden utilizar de manera simultánea para energizar y/o cargar equipos eléctricos/electrónicos al mismo tiempo.


Recámaras


Cuartos de TV



Cocinas


Estudios


Lugares de trabajo

CARACTERÍSTICAS


- Sustituye el tomacorriente tradicional sin necesidad de cambiar el cableado.
- 2 cargadores USB Tipo A clase 2 (entrada universal).
- USB con 3.1 A de salida que recarga más rápidamente una gran variedad de dispositivos electrónicos que con su cargador original.
- Cuenta con 2 tomacorrientes y 2 cargadores USB que permite cargar 4 dispositivos en forma simultánea.
- Borne protegido con contactos 100% de latón para una doble sujeción, con capacidad de 2 conductores de 12 AWG.




LIVING
now

Código(s): KW/KG/KM4188AA

TOMACORRIENTE DÚPLEX CON PROTECCIÓN INFANTIL 2P + T 125 VCA 15 A Y 2 USB A + A 3.1A

Foto	Código	Descripción		Voltaje	Amperaje	Salida USB	Módulos	Certificado
	KW4188AA KM4188AA KG4188AA		Tomacorriente dúplex 2P+T con protección infantil con cargadores USB. No incluye placa.	125 V~	15 A	5 Vcd; 3.1 A	3	NOM


DIMENSIONES



A	B
113	72

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




CERTIFICACIONES

Certificación NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana NMX-J-412/2-2-ANCE-2008.

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:




Código(s): KW/KG/KM4188AA

TOMACORRIENTE DÚPLEX CON PROTECCIÓN INFANTIL 2P + T 125 VCA 15 A Y 2 USB A + A 3.1A

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

	Acabados	3
	BLANCO	KA4803KW
	ORO	KA4803ZW
	LUNA	KA4803NW
	HIELO	KA4803DW
	CIELO	KA4803DA
	PIXEL	KA4803MW
	ARENA	KA4803KM
	COBRE	KA4803ZM
	ROBLE	KA4803LM
	AURA	KA4803DM
	ÓPTICO	KA4803MM
	NEGRO	KA4803KG
	SPACE	KA4803NG
	ACERO	KA4803ZG
	NOGAL	KA4803LG
	NOCHE	KA4803DG

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
	Cubretecla tomacorriente dúplex 3 módulos		Cubretecla tomacorriente dúplex 3 módulos		Cubretecla tomacorriente dúplex 3 módulos
KW52		**KM52**		**KG52**	

LIVING
now

Código(s): KW/KG/KM4188AC

TOMACORRIENTE DÚPLEX CON PROTECCIÓN INFANTIL 2P + T 125 VCA 15 A Y 2 USB A + C 3.1A

DESCRIPCIÓN

El tomacorriente dúplex con 2 cargadores USB de Living Now cuenta con 2 puertos USB, uno del Tipo A y el otro C clase 2 universal de 3.1A para la carga de equipos electrónicos como:

- Tablets.
- Teléfonos celulares.
- Reproductores de música.
- Cámaras fotográficas.
- Videojuegos.

APLICACIONES

Permite cargar todos los dispositivos que tengan un adaptador USB.

Permite la conexión eléctrica de los equipos electrónicos/eléctricos que funcionen a 125 - 127 V~ y 15A.

El tomacorriente y el cargador USB se pueden utilizar de manera simultánea para energizar y/o cargar equipos eléctricos/electrónicos al mismo tiempo.


Recámaras


Cuartos de TV



Cocinas


Estudios


Lugares de trabajo


CARACTERÍSTICAS

- Sustituye el tomacorriente tradicional sin necesidad de cambiar el cableado.
- 2 cargadores USB uno Tipo A y el otro Tipo C clase 2.
- USB con 3.1 A de salida que recarga más rápidamente una gran variedad de dispositivos electrónicos que con su cargador original.
- Cuenta con 2 tomacorrientes y 2 cargadores USB que permite cargar 4 dispositivos en forma simultánea.
- Borne protegido con contactos 100% de latón para una doble sujeción, con capacidad de 2 conductores de 12 AWG.




Código(s): KW/KG/KM4188AC

TOMACORRIENTE DÚPLEX CON PROTECCIÓN INFANTIL 2P + T 125 VCA 15 A Y 2 USB A + C 3.1A

Foto	Código	Descripción		Voltaje	Amperaje	Salida USB	Módulos	Certificado
	☐ KW4188AC ▒ KM4188AC ■ KG4188AC		Tomacorriente dúplex 2P+T con protección infantil con cargadores USB. No incluye placa.	125 V~	15 A	5 Vcd; 3.1 A	3	NOM


DIMENSIONES



A	B
113	72

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




CERTIFICACIONES

Certificación NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana NMX-J-412/2-2-ANCE-2008.

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Código(s): KW/KG/KM4188AC

TOMACORRIENTE DÚPLEX CON PROTECCIÓN INFANTIL 2P + T 125 VCA 15 A Y 2 USB A + C 3.1A

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

	Acabados	3
	BLANCO	KA4803KW
	ORO	KA4803ZW
	LUNA	KA4803NW
	HIELO	KA4803DW
	CIELO	KA4803DA
	PIXEL	KA4803MW
	ARENA	KA4803KM
	COBRE	KA4803ZM
	ROBLE	KA4803LM
	AURA	KA4803DM
	ÓPTICO	KA4803MM
	NEGRO	KA4803KG
	SPACE	KA4803NG
	ACERO	KA4803ZG
	NOGAL	KA4803LG
	NOCHE	KA4803DG

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
	Cubretecla tomacorriente dúplex 3 módulos		Cubretecla tomacorriente dúplex 3 módulos		Cubretecla tomacorriente dúplex 3 módulos
KW52		**KM52**		**KG52**	

Código(s): K4191A, K4191AA

CARGADORES USB TIPO A, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

Los cargadores USB Tipo A de Living Now cuentan con 1 ó 2 puertos estándar dependiendo del modelo, se emplean para la carga de equipos electrónicos como:

- Tablets.
- Teléfonos celulares.
- Reproductores de música.
- Cámaras fotográficas.
- Videojuegos.

APLICACIONES

Permite cargar todos los dispositivos que tengan un adaptador USB.

El cargador USB de 2 puertos se puede utilizar de manera simultánea para cargar equipos electrónicos al mismo tiempo en lugares como:


Recámaras


Cuartos de TV


Cocinas


Estudios


Lugares de trabajo

CARACTERÍSTICAS

- Policarbonato autoextinguible y resistente al impacto.
- Mejor sujeción y contacto. La sujeción de cables se realiza mediante un tornillo "estribo", técnica que garantiza una mejor sujeción y contacto, incluso con cables de distinto diámetro.
- Bornes alineados y suministro de los tornillos alojados para mayor rapidez de instalación.
- Sustituye el tomacorriente tradicional sin necesidad de cambiar el cableado.
- Alimentación con conductores calibre 14 AWG.
- Tiempo promedio de recarga:
  80 % carga < 1 h 15
  100 % carga < 2 h 00 min
- Índices de protección:
  IP 40
  IK 04



K4191A
Alimentación 100-240 VCA
Salida: 5 VCD-3 Amp





K4191AA
Alimentación 100-240 VCA
Salida: 5 VCD-3 Amp


LIVING
now


Código(s): K4191A, K4191AA

CARGADORES USB TIPO A, 1 MÓDULO

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Salida USB	Módulos	Certificado	Aplicaciones
	**K4191A**	 Cargador USB tipo A 1 Salida	100-240~	5 Vcd; 1.1 A	1	NOM	Uso general, cocinas, recámaras, habitaciones de hotel, oficinas
	**K4191AA**	 Cargador USB tipo A 2 Salidas	100-240~	5 Vcd 3 A 1.5 A por salida cuando se utilizan ambas salidas	1	NOM	Uso general, cocinas, recámaras, habitaciones de hotel, oficinas

DIMENSIONES






	A	B	C	D
K4191A K4191AA	45	22	41	8

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



K4191A
K4191AA


Código(s): K4191A, K4191AA

CARGADORES USB TIPO A, 1 MÓDULO


CERTIFICACIONES

ETL No. 4001804
NOM-ANCE


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...




3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



LIVING
now

Código(s): K4191A, K4191AA

CARGADORES USB TIPO A, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA		Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
KW11C	**Cubretecla para cargador USB tipo A y C 1 módulo**	 **KM11C**	**Cubretecla para cargador USB tipo A y C 1 módulo**	 **KG11C**	**Cubretecla para cargador USB tipo A y C 1 módulo**	**KW13C**	**Cubretecla para cargador USB tipo A+A, A+C, C+C 1 módulo**	 **KM13C**	**Cubretecla para cargador USB tipo A+A, A+C, C+C 1 módulo**	 **KG13C**	**Cubretecla para cargador USB tipo A+A, A+C, C+C 1 módulo**

Código(s): K4285C1, K4285C2

CARGADORES USB TIPO A, 1 Y 2 MÓDULOS

DESCRIPCIÓN

Los cargadores USB Tipo A de Living Now cuentan con 1 ó 2 puertos estándar dependiendo del modelo, se emplean para la carga de equipos electrónicos como:

- Tablets.
- Teléfonos celulares.
- Reproductores de música.
- Cámaras fotográficas.
- Videojuegos.

APLICACIONES

Permite cargar todos los dispositivos que tengan un adaptador USB.

El cargador USB de 2 puertos se puede utilizar de manera simultánea para cargar equipos electrónicos al mismo tiempo en lugares como:


Recámaras


Cuartos de TV


Cocinas


Estudios


Lugares de trabajo

CARACTERÍSTICAS

- Policarbonato autoextinguible y resistente al impacto.
- Mejor sujeción y contacto. La sujeción de cables se realiza mediante un tornillo "estribo", técnica que garantiza una mejor sujeción y contacto, incluso con cables de distinto diámetro.
- Bornes alineados y suministro de los tornillos alojados para mayor rapidez de instalación.
- Sustituye el tomacorriente tradicional sin necesidad de cambiar el cableado.
- Alimentación con conductores calibre 14 AWG.
- Tiempo promedio de recarga:
  80 % carga < 1 h 15
  100 % carga < 2 h 00 min
- Índices de protección:
  IP 40
  IK 04



K4285C1
Alimentación 100-240 VCA
Salida: 5 VCD-1.1 Amp




K4285C2
Alimentación 100-240 VCA
Salida: 5 VCD-2.4 Amp


LIVING
now


Código(s): K4285C1, K4285C2

CARGADORES USB TIPO A, 1 Y 2 MÓDULOS

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Salida USB	Módulos	Certificado	Aplicaciones
	**K4285C1**	 Cargador USB tipo A 1 Salida	100-240~	5 Vcd; 1.1 A	1	NOM	Uso general, cocinas, recámaras, habitaciones de hotel, oficinas
	**K4285C2**	 Cargador USB tipo A 2 Salidas	100-240~	5 Vcd 2.4 A 1.2 A por salida cuando se utilizan ambas salidas	2	NOM	Uso general, cocinas, recámaras, habitaciones de hotel, oficinas

DIMENSIONES







	A	B	C	D
K4285C1	45	22	41	8
K4285C2	45	45	41	8

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



K4285C1



K4285C2


Código(s): K4285C1, K4285C2

CARGADORES USB TIPO A, 1 Y 2 MÓDULOS


CERTIFICACIONES

ETL No. 4001804
NOM-ANCE


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...




3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



Código(s): K4285C1, K4285C2

CARGADORES USB TIPO A, 1 Y 2 MÓDULOS

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA		Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
KW10C	**Cubretecla para cargador USB tipo A 1 módulo**	 **KM10C**	**Cubretecla para cargador USB tipo A 1 módulo**	 **KG10C**	**Cubretecla para cargador USB tipo A 1 módulo**	**KW12C**	**Cubretecla para cargador USB tipo A+A, A+C 2 módulos**	 **KM12C**	**Cubretecla para cargador USB tipo A+A, A+C 2 módulos**	 **KG12C**	**Cubretecla para cargador USB tipo A+A, A+C 2 módulos**

Código(s): K4192C, K4191AC, K4191CC

CARGADOR USB C, A+C, C+C, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

Los cargadores USB Living Now cuentan con salidas de la siguiente forma:

K4192C.- Cuenta con 1 puerto tipo C
K4191AC.- Cuenta con 1 puerto tipo A y otro tipo C
K4191CC.- Cuenta con 2 puertos tipo C

Los puertos USB proveen una fuente de alimentación de corriente continua total de 3 A a 5 volts para la carga de equipos electrónicos como:

-Tablets.
-Smartphones.
-Cámaras fotográficas.
-Videojuegos.
-Reproductores de música

APLICACIONES

Estos dispositivos son cargadores del tipo C o una combinación de A + C y C + C. Los puertos USB proveen una fuente de alimentación de corriente continua total de 3 A a 5 volts para cargar dispositivos USB.
Los puertos USB sirven solamente para cargar y no tienen el objeto de transferir datos.

El cargador USB se puede utilizar de manera silmultánea para energizar y/o cargar equipos eléctricos/electrónicos al mismo tiempo en lugares como:


Recámaras


Salas


Comedores


Cocinas


Cuartos de TV




CARACTERÍSTICAS

- USB con 3 A de salida que recarga más rápidamente una gran variedad de dispositivos electrónicos que con su cargador original.
- Combinación de cargadores USB tipo A y Tipo C.
- Los puertos USB tipo A tienen una pequeña inserción que solo les permite estar conectado en una orientación, lo que puede dificultar el acceso al conectar dispositivo móvil.
- El puerto USB tipo C tiene un conector reversible, lo que significa que el dispositivo puede ser enchufado de cualquier manera, haciéndolo más fácil de usar.
- Adicionalmente el puerto de conexión USB Tipo-C es mucho más pequeño que el puerto de conexión rectangular USB tipo A, esto permite fabricantes hacer dispositivos más delgados.
- Con capacidad para conductores calibre 14 AWG.
- Sustituye el tomacorriente tradicional sin necesidad de cambiar el cableado.
- Alimentación con conductores calibre 14 AWG.
- Tiempo promedio de recarga:
  80 % carga < 1 h 15
  100 % carga < 2 h 00 min
- Índices de protección:
  IP 40
  IK 04





Código(s): K4192C, K4191AC, K4191CC

CARGADOR USB C, A+C, C+C, 1 MÓDULO

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Amperaje	Salida USB	Módulos	Certificado
	**K4192C**	 Cargador USB C 1 módulo	100-240 V~	500 mA	5 Vcd; 3 A	1	NOM
	**K4191AC**	 Cargador USB A+C 1 módulo	100-240 V~	500 mA	5 Vcd; 3 A 1.5 A por salida cuando se utilizan ambas salidas	1	NOM
	**K4191CC**	 Cargador USB C+C 1 módulo	100-240 V~	500 mA	5 Vcd; 3 A 1.5 A por salida cuando se utilizan ambas salidas	1	NOM

DIMENSIONES






A	B	C	D
45	22	41	8

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



K4192C,
K4191AC,
K4191CC


Código(s): K4192C, K4191AC, K4191CC

CARGADOR USB C, A+C, C+C, 1 MÓDULO


CERTIFICACIONES

ETL No. 4001804
NOM-ANCE


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...




3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



LIVING
now

Código(s): K4192C, K4191AC, K4191CC

CARGADOR USB C, A+C, C+C, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA		Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
KW11C	**Cubretecla para cargador USB tipo A y C 1 módulo**	 **KM11C**	**Cubretecla para cargador USB tipo A y C 1 módulo**	 **KG11C**	**Cubretecla para cargador USB tipo A y C 1 módulo**	**KW13C**	**Cubretecla para cargador USB tipo A+A, A+C, C+C 1 módulo**	 **KM13C**	**Cubretecla para cargador USB tipo A+A, A+C, C+C 1 módulo**	 **KG13C**	**Cubretecla para cargador USB tipo A+A, A+C, C+C 1 módulo**

Código(s): K4287C2

CARGADOR USB A+C 3 A, 2 MÓDULOS

DESCRIPCIÓN

El cargador USB K4287C2 de Living Now cuenta con 2 puertos USB uno de ellos tipo A y el otro tipo C. Los puertos USB proveen una fuente de alimentación de corriente continua total de 3 A a 5 volts para la carga de equipos electrónicos como:

-Tablets.
-Smartphones.
-Cámaras fotográficas.
-Videojuegos.
-Reproductores de música

APLICACIONES

Este dispositivo es un cargador USB-A + USB-C. Los puertos USB proveen una fuente de alimentación de corriente continua total de 3 A a 5 volts para cargar dispositivos USB. Los puertos USB sirven solamente para cargar y no tienen el objeto de transferir datos.

El cargador USB se puede utilizar de manera silmultánea para energizar y/o cargar equipos eléctricos/electrónicos al mismo tiempo en lugares como:


Recámaras


Salas


Comedores


Cocinas


Cuartos de TV

CARACTERÍSTICAS

- USB con 3 A de salida que recarga más rápidamente una gran variedad de dispositivos electrónicos que con su cargador original.
- Combinación de cargadores USB tipo A y Tipo C.
- Los puertos USB tipo A tienen una pequeña inserción que solo les permite estar conectado en una orientación, lo que puede dificultar el acceso al conectar dispositivo móvil.
- El puerto USB tipo C tiene un conector reversible, lo que significa que el dispositivo puede ser enchufado de cualquier manera, haciéndolo más fácil de usar.
- Adicionalmente el puerto de conexión USB Tipo-C es mucho más pequeño que el puerto de conexión rectangular USB tipo A, esto permite fabricantes hacer dispositivos más delgados.
- Con capacidad para conductores calibre 14 AWG.
- Sustituye el tomacorriente tradicional sin necesidad de cambiar el cableado.
- Alimentación con conductores calibre 14 AWG.
- Tiempo promedio de recarga:
  80 % carga < 1 h 15
  100 % carga < 2 h 00 min
- Índices de protección:
  IP 40
  IK 04




LIVING
now


Código(s): K4287C2

CARGADOR USB A+C 3 A, 2 MÓDULOS

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Amperaje	Salida USB	Módulos	Certificado
	**K4287C**	 Cargador USB A+C 2 módulos	100-240 V~	500 mA	5 Vcd; 3 A 1.5 A por salida cuando se utilizan ambas salidas	2	NOM

DIMENSIONES






A	B	C	D
45	45	41	8

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



K4285C2


Código(s): K4287C2

CARGADOR USB A+C 3 A, 2 MÓDULOS


CERTIFICACIONES

ETL No. 4001804
NOM-ANCE


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...




3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



LIVING
now

Código(s): K4287C2

CARGADOR USB A+C 3 A, 2 MÓDULOS

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
	Cubretecla para cargador USB tipo A+A, A+C 2 módulos		**Cubretecla para cargador USB tipo A+A, A+C 2 módulos**		**Cubretecla para cargador USB tipo A+A, A+C 2 módulos**
KW12C		**KM12C**		**KG12C**	

LIVING
now

Código(s): KW4286CW2, KM4286CW2, KG4286CW2

CARGADOR DE INDUCCIÓN Y USB

DESCRIPCIÓN

Cargador de inducción y USB. Permite la carga rápida e inalámbrica de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes que estén equipados con un receptor de inducción en batería.

Compatible con el estándar WPC QI.

La superficie de soporte antideslizante está inclinada a 10 °. Función de "bloqueo" antirrobo.

Eficiencia energética> 85%.

APLICACIONES

Se puede emplear en áreas como:


Recámaras


Salas


Comedores


Cocinas


Cuartos de TV

CARACTERÍSTICAS


- Equipado con un puerto USB tipo A para alimentar un segundo dispositivo.
- Carga sencilla del receptor de inducción de hasta 1A y USB de 2.4A.
- Se pueden recargar simultáneamente 2 dispositivos de hasta 500 mA con carga inalámbrica y hasta 1,200 mA en un conector USB.
- Tiempo de carga
  80 % carga < 1 h 15
  100 % carga < 2 h 00


-Puerto USB.


LIVING
now

Código(s): KW4286CW2, KM4286CW2, KG4286CW2

CARGADOR DE INDUCCIÓN Y USB

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Amperaje	Salida USB	Módulos	Certificado
	☐ KW4286CW2 ▒ KM4286CW2 ■ KG4286CW2	 Cargador de inducción y USB	100-240 V~	300 mA	5 Vcd; 1 A (solo carga por inducción) 0.5 A (usando ambas salidas) 2.4 A (usando solo salida Tipo A) 1.2 A (usando ambas salidas)	2	NOM


DIMENSIONES



A	B	C	D	E	F	G
45	45	33	16	136	70	50

* Las medidas se encuentran en milímetros.


DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




Código(s): KW4286CW2, KM4286CW2, KG4286CW2

CARGADOR DE INDUCCIÓN Y USB

MONTAJE EN PLACAS DE




3 MÓDULOS
KA4803...



2 MÓDULOS
KA4802...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:




*La placa debe de colocarse en posición horizontal.

Código(s): KW4286CW2, KM4286CW2, KG4286CW2


CARGADOR DE INDUCCIÓN Y USB

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



Código(s): KW4286CW2, KM4286CW2, KG4286CW2

CARGADOR DE INDUCCIÓN Y USB

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos	
	Acabados	**2**	**3**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG

	Chasis	
	K4702	K4703L

LIVING
now

Código(s): KW4188GFG6, KM4188GFG6, KG4188GFG6

TOMACORRIENTE CON ICFT, 3 MÓDULOS

DESCRIPCIÓN

El tomacorriente con ICFT de Living Now ofrece la protección de Interruptor de Circuito por Falla a Tierra.

Los tomacorrientes con esta característica están diseñados para evitar choques eléctricos accidentales o por electrocución evitando el paso de la corriente hacia la persona.

El dispositivo funciona como un diferencial que compara la corriente eléctrica de entrada con la corriente de salida de un circuito. Cuando existe una diferencia entre ambas corrientes de 5mA +/– 1mA, el dispositivo desconecta la corriente eléctrica, protegiendo la vida del usuario.


Este tipo de instalación es obligatoria en espacios húmedos como cocinas, baños, sótanos, cuartos de lavado y exteriores por la Norma de Instalaciones Eléctricas NOM-001—SEDE-2012.

PRECAUCIÓN: Cuando se instale en áreas al exterior deberá de protegerse mediante una placa o cubierta para intemperie.

APLICACIONES



Recámaras



Baños



Áreas de lavado, lavanderías y patio de servicio



Cocinas o áreas de preparación de alimentos



Garajes


CARACTERÍSTICAS

- En la nueva generación de tomacorrientes ICFT de Bticino conocida como "GENERACIÓN 6" la toma realiza una prueba automáticamente cada 3 segundos, lo que garantiza que esta listo para proteger.

- Incluye Chasis, para placa de 3 módulos.

- Botón RESET que restablece el circuito una vez que es eliminada la falla.

- Indicador visual de LED, que se enciende para ser reemplazado, si el dispositivo no pasa la autoprueba.





- Botón de prueba TEST para verificar el correcto funcionamiento del dispositivo, se recomienda hacer esta verificación previa de manera periódica.


- Bornes de conexión protegidos con capacidad para 2 conductores calibre 12AWG, que facilitan las derivaciones eléctricas.


Código(s): KW4188GFG6, KM4188GFG6, KG4188GFG6

TOMACORRIENTE CON ICFT, 3 MÓDULOS


Foto	Código	Descripción	Corriente nominal	Tensión nominal	Módulos
	☐ **KW4188GFG6** ▒ **KM4188GFG6** ■ **KM4188GFG6**	 Tomacorriente 2P+T con ICFT (Interruptor de Falla a Tierra)	15 Amp. Corriente de diferencial 5+/-1 mA.	125 V~	3

DIMENSIONES





DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



Tierra

Tomas dúplex o sencillas convencionales (máximo 7)



Vista frontal



Vista posterior
KW4188GFG6
KM4188GFG6
KG4188GFG6

LIVING
now


Código(s): KW4188GFG6, KM4188GFG6, KG4188GFG6

TOMACORRIENTE CON ICFT, 3 MÓDULOS

CERTIFICACIONES

Certificación NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana:
Interruptores de tarjeta: NMX-J-508-ANCE-2018


MONTAJE EN PLACAS DE



3 MÓDULOS
KA4803...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Código(s): KW4188GFG6, KM4188GFG6, KG4188GFG6

TOMACORRIENTE CON ICFT, 3 MÓDULOS

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

	Acabados	3
	BLANCO	KA4803KW
	ORO	KA4803ZW
	LUNA	KA4803NW
	HIELO	KA4803DW
	CIELO	KA4803DA
	PIXEL	KA4803MW
	ARENA	KA4803KM
	COBRE	KA4803ZM
	ROBLE	KA4803LM
	AURA	KA4803DM
	ÓPTICO	KA4803MM
	NEGRO	KA4803KG
	SPACE	KA4803NG
	ACERO	KA4803ZG
	NOGAL	KA4803LG
	NOCHE	KA4803DG

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
	☐ **Cubretecla tomacorriente dúplex 3 módulos**		☐ **Cubretecla tomacorriente dúplex 3 módulos**		■ **Cubretecla tomacorriente dúplex 3 módulos**
KW52		**KM52**		**KG52**	

LIVING
now

Código(s): K4202F

TOMA DE TV, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

La toma de TV de Living Now es de tipo coaxial y proporciona un fácil acceso para los equipos de televisión o radio desde cualquier punto de la casa o centro de trabajo hacia los servicios por cable, antena aérea o radio. Además el diseño de la placa armoniza perfectamente con los demás componentes de la casa.


APLICACIONES



Cuartos de TV



Salas de juntas



Cuartos de hotel



Conexión de TV's (CAT) , antenas y TV satelital

CARACTERÍSTICAS

- Conector tipo F coaxial.
- Impedancia de 75 ohms.
- Requiere adquirir el cable coaxial por separado.

- Grados de Protección:
  IP 20
  IK 02




- Conector fabricado en Zamak.

Foto	Código	Zo			B1	FM	VHF	UHF	SAT IF
		Ohm	·····	22/0,6	40 - 68	87.5 - 108	120 - 470	470 - 862	950 - 2150
		Ω	V/ma	KHz/V	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
	**K4202F**	75	500 mA	Axial			1,5 dB		

Código(s): K4202F

TOMA DE TV, 1 MÓDULO


DIMENSIONES



A	B	C	D
22	45	22	9

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



CERTIFICACIONES


ANSI/SCTE 02 2006, IEC 60169-24, NMX-I-118/02-NYCE-2008, NMX-I-118/01-NYCE-2008

LIVING
now


Código(s): K4202F

TOMA DE TV, 1 MÓDULO


MONTAJE EN PLACAS DE




3 MÓDULOS
KA4803...



4 MÓDULOS
KA4804...




3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



LIVING
now

Código(s): K4202F

TOMA DE TV, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO

KW08

Cubretecla para toma TV

Color ARENA



KM08

Cubretecla para toma TV

Color NEGRA



KG08

Cubretecla para toma TV

LIVING
now

Código(s): KW4258RJ11, KM4258RJ11, KG4258RJ11

TOMA DE TELÉFONO DE 4 HILOS, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

La toma de teléfono de Living Now proporciona un fácil acceso para los equipos de telefonía desde cualquier punto, hacia la red telefónica. Su apariencia sigue la línea de diseño de las demás placas del sistema eléctrico del edificio.

La toma de teléfono cuenta con 4 terminales para su conexión, haciendo posible instalarla en casas u oficinas que utilizan conmutadores telefónicos de 4 hilos.

Los conectores RJ11 están equipados con una sistema de bloqueo, por lo que no requieren una herramienta especial para su conexión y se pueden volver a cablear si se comete un error.

APLICACIONES



Cocinas


Recámaras


Cuartos de TV


Salas de juntas


Áreas sociales


Cuartos de hotel


Conexión de módems, faxes, teléfonos y conmutadores

CARACTERÍSTICAS


- Grados de Protección:
  IP 21
  IK 03

- Contactos:
  oro / níquel, con espesor mínimo de oro> 0.8 µm de oro.



- Material:
  Policarbonato.


- Rango eléctrico:
  48 52 V

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Módulos	Aplicaciones
	☐ **KW4258RJ11** ▒ **KM4258RJ11** ■ **KG4258RJ11**	 Toma de teléfono 4 hilos	48-52 Vcd	1	Usos generales – líneas telefónicas (hasta 4 hilos).

Código(s): KW4258RJ11, KM4258RJ11, KG4258RJ11

TOMA DE TELÉFONO DE 4 HILOS, 1 MÓDULO


DIMENSIONES



A	B	C	D
45	22	26	10

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




CERTIFICACIONES

UL 1863, NMX-I-064-NYCE-2009, NMX-I-067-NYCE-2010, NMX-I-096-NYCE-2004


Código(s): KW4258RJ11, KM4258RJ11, KG4258RJ11

TOMA DE TELÉFONO DE 4 HILOS, 1 MÓDULO


MONTAJE EN PLACAS DE




3 MÓDULOS
KA4803...



4 MÓDULOS
KA4804...




3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



LIVING
now

Código(s): KW4258RJ11, KM4258RJ11, KG4258RJ11

TOMA DE TELÉFONO DE 4 HILOS, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
	Cubretecla para conector KW4258RJ11		Cubretecla para conector KM4258RJ11		Cubretecla para conector KG4258RJ11
KW07		**KM07**		**KG07**	

LIVING
now

Código(s): KW4279C5E, KM4279C5E, KG4279C5E

CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 5E, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El conector RJ45 de Living Now se instala en las estaciones de trabajo de una red de cómputo o telefonía IP, gracias a su exclusivo sistema de conexión no requiere herramienta especial para su preparación y por su instalación en placa proporciona el acceso a la red local desde cualquier punto.

Los conectores tienen diferentes categorías, la categoría 5E puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbps a frecuencias de hasta 100 MHz y es apto para 10BASE-T, 100BASE-TX (Fast Ethernet), y 1000BASE-T (Gigabit Ethernet).

APLICACIONES




Estaciones de trabajo, áreas de oficinas, computación



Salas multimedia y de estar



Sala de juntas



Recámaras y cuartos de hotel



Cuarto de TV



Tiendas departamentales e islas comerciales



Conexión de routers y servidores

CARACTERÍSTICAS

- Contactos: oro / níquel, espesor mínimo de oro> 0.8 µm
- Componentes metálicos: bronce, níquel, platino, oro.
- Policarbonato
- Para productos STP, el cuerpo y el separador son de aleación metálica con revestimiento de cobre / níquel.
- Libre de halógenos.
- Resistente a los rayos UV.
- Autoextinguible.
- Características eléctricas
  Tensión de ruptura ⩾ 1000 V
  Resistencia de contacto ⩽ 20 MΩ
  Resistencia de aislamiento ⩾ 500 MΩ a 100 V CC
  Conector probado y garantizado según la señal de tensión POE, IEEE 802.3af y POE + estándares, estándar provisional 802.3at, hasta 2500.
  Cargar conexiones / desconexiones.
- Las pruebas se realizan con 2 POE simultáneamente + circuitos para una potencia total mínimo de 50 W.



KW4279C5E




KM4279C5E




KG4279C5E


Código(s): KW4279C5E, KM4279C5E, KG4279C5E

CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 5E, 1 MÓDULO

Foto	Código	Descripción	Módulos	Aplicaciones
	☐ KW4279C5E ▒ KM4279C5E ■ KG4279C5E	 Conector RJ45 cat. 5E	1	Usos generales - Redes de cómputo y telefonía IP.

DIMENSIONES






A	B	C	D
45	22	41	10

* Las medidas se encuentran en milímetros.


DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




Código(s): KW4279C5E, KM4279C5E, KG4279C5E

CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 5E, 1 MÓDULO

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN






CERTIFICACIONES


NOM ISO/IEC 11801
2,0,EN50173-1
EIA/TIA 568

RENDIMIENTO


Pérdida de retorno




NEXT



Atenuación




FEXT (Far end Crosstalk Attenuation)




Código(s): KW4279C5E, KM4279C5E, KG4279C5E

CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 5E, 1 MÓDULO


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...




3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



LIVING
now

Código(s): KW4279C5E, KM4279C5E, KG4279C5E

CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 5E, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
KW07	□ **Cubretecla para conector KW4279C5E**	 **KM07**	■ **Cubretecla para conector KM4279C5E**	 **KG07**	■ **Cubretecla para conector KG4279C5E**

LIVING
now

Código(s): KW4279C6A, KM4279C6A, KG4279C6A

CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6A, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El conector RJ45 de Living Now se instala en las estaciones de trabajo de una red de cómputo o telefonía IP, gracias a su exclusivo sistema de conexión no requiere herramienta especial para su preparación y por su instalación en placa proporciona el acceso a la red local desde cualquier punto.

Este conector es para estaciones de trabajo con sistema de conexión sin uso de herramientas, conforme a la normativa ISO/IEC 11801 y 2,0, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10 a 500 MHz, 10 Gb.

Los conectores se utilizan con un cable blindado S/FTP y F/UTP 22 ÷ 26 AWG 4 pares 100W.

APLICACIONES



Estaciones de trabajo, áreas de oficinas, computación



Salas multimedia y de estar



Sala de juntas



Recámaras y cuartos de hotel



Cuarto de TV



Tiendas departamentales e islas comerciales



Conexión de routers y servidores

CARACTERÍSTICAS

- Conector Toolless IDC que no requiere de herramientas especiales para la conexión.
- Alto desempeño superando ampliamente la norma TIA/EIA-568-C-2.
- Conexión perfecta con funcionamiento óptimo.
- Rapidez de instalación.
- Estándar T568B y T568A.
- Estándares impresos en el conector.



KW4279C6A




KM4279C6A




KG4279C6A


Código(s): KW4279C6A, KM4279C6A, KG4279C6A

CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6A, 1 MÓDULO

Foto	Código	Descripción	Módulos	Aplicaciones
	☐ KW4279C6A ▒ KM4279C6A ■ KG4279C6A	 Conector RJ45 cat. 6A	1	Usos generales - Redes de cómputo y telefonía IP.

DIMENSIONES






A	B	C	D
45	22	41	10

* Las medidas se encuentran en milímetros.


DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



Código(s): KW4279C6A, KM4279C6A, KG4279C6A

CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6A, 1 MÓDULO

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




CERTIFICACIONES


NOM ISO/IEC 11801
2,0,EN50173-1
EIA/TIA 568

RENDIMIENTO


Pérdida de retorno




NEXT



Atenuación



FEXT (Far end Crosstalk Attenuation)




Código(s): KW4279C6A, KM4279C6A, KG4279C6A

CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6A, 1 MÓDULO


Prestación del enlace permanente con cable F/UTP

Pérdida de retorno




Prestación del enlace permanente con cable F/UTP

Atenuación




Prestación del enlace permanente con cable F/UTP (continuo)


Atenuación




NEXT (Near end Crosstalk Attenuation)




FEXT (Far end Crosstalk Attenuation)



PS NEXT (Power Sum NEXT)




Retardo de la distorsión




Código(s): KW4279C6A, KM4279C6A, KG4279C6A

CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6A, 1 MÓDULO


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...




3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



LIVING
now

Código(s): KW4279C6A, KM4279C6A, KG4279C6A

CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6A, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
KW07	□ **Cubretecla para conector KW4279C6A**	 **KM07**	■ **Cubretecla para conector KM4279C6A**	 **KG07**	■ **Cubretecla para conector KG4279C6A**

Código(s): KW4279C6, KM4279C6, KG4279C6, KW4279C6S, KM4279C6S, KG4279C6S

CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El conector RJ45 de Living Now se instala en las estaciones de trabajo de una red de cómputo o telefonía IP, gracias a su exclusivo sistema de conexión no requiere herramienta especial para su preparación y por su instalación en placa proporciona el acceso a la red local desde cualquier punto.

Los conectores tienen diferentes categorías. La categoría 6 alcanza frecuencias de hasta 25MHz en cada par y una velocidad de 1Gbps.

El estándar de cable es utilizable para 10BASE-T,100BASE TX y 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet).

*KW4279C6S, KM4279C6S, KG4279C6S: Blindado con partes metálicas.

APLICACIONES



Estaciones de trabajo, áreas de oficinas, computación



Salas multimedia y de estar



Sala de juntas



Recámaras y cuartos de hotel



Cuarto de TV



Tiendas departamentales e islas comerciales



Conexión de routers y servidores

CARACTERÍSTICAS

- Conector Toolless IDC que no requiere de herramientas especiales para la conexión.
- Alto desempeño superando ampliamente la norma TIA/EIA-568-C-2.
- Conexión perfecta con funcionamiento óptimo.
- Rapidez de instalación.
- Estándar T568B y T568A.
- Estándares impresos en el conector.



KW4279C6
KW4279C6S



KM4279C6
KM4279C6S





KG4279C6
KG4279C6S


LIVING
now


Código(s): KW4279C6, KM4279C6, KG4279C6, KW4279C6S, KM4279C6S, KG4279C6S

CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6, 1 MÓDULO

Foto	Código	Descripción	Módulos	Aplicaciones
	☐ KW4279C6 ▒ KM4279C6 ■ KG4279C6	 Conector RJ45 cat. 6	1	Usos generales - Redes de cómputo y telefonía IP.
	☐ KW4279C6S ▒ KM4279C6S ■ KG4279C6S	 Conector RJ45 STP cat. 6	1	Usos generales - Redes de cómputo y telefonía IP. En donde existan altas señales de interferencia.

DIMENSIONES






A	B	C	D
45	22	41	10

* Las medidas se encuentran en milímetros.


DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




Código(s): KW4279C6, KM4279C6, KG4279C6, KW4279C6S, KM4279C6S, KG4279C6S

CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6, 1 MÓDULO

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



EIA 568 A **EIA 568 B**




CERTIFICACIONES


NOM ISO/IEC 11801
2,0,EN50173-1
EIA/TIA 568

RENDIMIENTO


Pérdida de retorno




NEXT



Atenuación



FEXT (Far end Crosstalk Attenuation)




Código(s): KW4279C6, KM4279C6, KG4279C6, KW4279C6S, KM4279C6S, KG4279C6S

CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6, 1 MÓDULO


Prestación del enlace permanente con cable F/UTP

Pérdida de retorno




Prestación del enlace permanente con cable F/UTP

Atenuación




Prestación del enlace permanente con cable F/UTP (continuo)


Atenuación




NEXT (Near end Crosstalk Attenuation)




FEXT (Far end Crosstalk Attenuation)



PS NEXT (Power Sum NEXT)




Retardo de la distorsión




Código(s): KW4279C6, KM4279C6, KG4279C6, KW4279C6S, KM4279C6S, KG4279C6S

CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6, 1 MÓDULO


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...




3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



LIVING
now

Código(s): KW4279C6, KM4279C6, KG4279C6, KW4279C6S, KM4279C6S, KG4279C6S

CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
KW07	**Cubretecla para conectores KW4279C6 y KW4279C6S**	 **KM07**	**Cubretecla para conectores KM4279C6 y KM4279C6S**	 **KG07**	**Cubretecla para conectores KG4279C6 y KG4279C6S**

LIVING
now

Código(s): KW4269R, KM4269R, KG4269R

CONECTOR RCA DE 2 CANALES, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El conector RCA de Living Now, brinda una solución para conectar un dispositivo de transmisión de sonido como reproductor de música portátil hacia un sistema de teatro en casa o de audio distribuido.

El conector RCA (Radio Corporation of America) de 2 canales también conocido como RCA estéreo por ofrecer canal izquierdo y canal derecho, se encuentra en la mayoría de los televisores, en grabadores de audio y video, DVD's, etc.

Permite interconexión entre los siguientes dispositivos:
- Estéreos y reproductores de audio.
- Entradas en sistemas de audio distribuido.
- Extensión para cables de audio.

APLICACIONES


Se puede emplear en áreas como:



Recámaras



Cuartos de TV



Áreas sociales



Salas de juntas



Auditorios
Salones de hotel

CARACTERÍSTICAS

- 2 Conectores para señales de audio.
- Cuenta con identificación de colores.
- Provee 2 conectores tipo RCA/PHONO.



KW4269R




KM4269R




KG4269R


Código(s): KW4269R, KM4269R, KG4269R

CONECTOR RCA DE 2 CANALES, 1 MÓDULO

Foto	Código	Descripción	Módulos	Certificado
	☐ KW4269R ▒ KM4269R ■ KG4269R	 Toma RCA	1	Estéreos y reproductores de audio

DIMENSIONES






A	B	C
45	22	10


* Las medidas se encuentran en milímetros.


DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

- Preparar el cable (no incluido) y utilizar el collarín incluido para sujetar los cables.




- Conectar los cables correspondientes en los bornes como se indica en el diagrama.





- Conectar los cables correspondientes en los bornes como se indica en el diagrama.




Código(s): KW4269R, KM4269R, KG4269R

CONECTOR RCA DE 2 CANALES, 1 MÓDULO


CERTIFICACIONES

UL, TSB-40B of ANSI/TIA/EIA-568- B specifications
(Commercial Building Telecommunications Cabling Standard).


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...




3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



Código(s): KW4269R, KM4269R, KG4269R

CONECTOR RCA DE 2 CANALES, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
KW07	☐ **Cubretecla para conector KW4269R**	 **KM07**	■ **Cubretecla para conector KM4269R**	 **KG07**	■ **Cubretecla para conector KG4269R**

LIVING
now

Código(s): KW4294, KM4294, KG4294

CONECTOR PARA BOCINAS, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El conector para bocinas de Living Now es la solución ideal para dejar la preparación de la conexión de las bocinas en áreas como terrazas, o salones.

Cuenta con un sistema opresor el cual permite conectar o desconectar con facilidad la bocina.

APLICACIONES

Se puede emplear en áreas como:



Terrazas



Salones

CARACTERÍSTICAS



KW4294




KM4294




KG4294


Código(s): KW4294, KM4294, KG4294

CONECTOR PARA BOCINAS, 1 MÓDULO

Foto	Código	Descripción	Módulos	Certificado
	☐ **KW4294** ▒ **KM4294** ■ **KG4294**	 Conector para bocinas	1	Conexión de bocinas en terrazas.

DIMENSIONES







A	B	C
45	22	10

* Las medidas se encuentran en milímetros.


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...



3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

Código(s): KW4294, KM4294, KG4294


CONECTOR PARA BOCINAS, 1 MÓDULO

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



Código(s): KW4294, KM4294, KG4294

CONECTOR PARA BOCINAS, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
KW07	**Cubretecla para conector KW4294**	 **KM07**	**Cubretecla para conector KM4294**	 **KG07**	**Cubretecla para conector KG4294**

Código(s): K4284P

CONECTOR HDMI, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) es un estándar de conectividad global que establece una base para la transmisión de video de alta definición y audio de múltiples canales entre una amplia variedad de productos de audio, video y computación.

El conector HDMI de Living Now permite la conexión entre dispositivos sin cables a la vista, haciendo el ambiente más limpio, ordenado y seguro para las actividades cotidianas.

En esta toma multimedia HDMI versión 1.4 el conector permite transmitir audio y video de alta definición en un mismo cable entre pantallas de alta definicion y computadoras.

HDMI 1.4: soporta 4K aunque solo a 24 Hz además de la posibilidad de actuar también como un conector de red Ethernet.

En la versión 1.4 es posible enviar vídeo y audio de alta definición, además de datos y vídeo en 3D.

A partir de esta norma, se pasa de la resolución denominada FullHD a XHD (eXtended High Definition) ya que esta soporta vídeo de hasta 4096 × 2160 píxeles (24 imágenes por segundo) o de 3840 × 2160 a (30 imágenes por segundo).

Existen también mejoras en el soporte extendido de colores, con imágenes en colores más reales sobre todo, al conectar cámaras de vídeo. Soporta también vídeo de alta definición en movimiento y permite mantener la calidad de la imagen a pesar de las vibraciones en el monitor o el ruido eléctrico.

En cuanto a la salida de audio, HDMI 1.4 ofrece un canal de retorno de audio que hará necesarios menos cables para tener un sistema de sonido envolvente conectado al televisor.


Otra importante novedad de esta revisión de la norma es que permite la posibilidad de enviar y recibir datos a través de una conexión Ethernet incorporada en el propio cable con velocidades de hasta 100 Mbit/s, dado que actualmente existe una tendencia entre los fabricantes de televisores y equipos reproductores de sonido a incorporar la conectividad a Internet como algo lógico y así son añadidos puertos Ethernet o incluso para WiFi.

APLICACIONES

Se puede emplear en áreas como:



Para conectar Smart TV's, computadoras y consolas de videojuegos



Para conectar pantallas de alta definición y teatros en casa

LIVING
now


Código(s): K4284P

CONECTOR HDMI, 1 MÓDULO


CARACTERÍSTICAS


- Requiere cable HDMI armado.



Foto	Código	Descripción	Clase	Módulos	Certificado
	**K4284P**	 Conector HDMI	1.4	1	Conector para Smart TV's, pantallas de alta definición, computadores, consolas de juegos y teatros en casa.

DIMENSIONES





A	B	C	D
45	22	150	10

* Las medidas se encuentran en milímetros.

Código(s): K4284P

CONECTOR HDMI, 1 MÓDULO

TABLA COMPARATIVA


Revisión HDMI	1.0	1.1	1.2/1.2a	1.3/1.3a/1.3b	1.4/1.4a/1.4b
Máximo ancho de banda de señal (MHz)	165	165	165	340	340
Máximo ancho de banda TMDS total (Gbit/s)	4.95	4.95	4.95	10.2	10.2
Máximo ancho de banda de vídeo (Gbit/s)	3.96	3.96	3.96	8.16	8.16
Máximo ancho de banda de audio (Mbit/s)	36.86	36.86	36.86	36.86	36.86
Resoluciones posibles sobre una señal simple HDMI a 24 bits por píxel	1920x1080p @60	1920x1080p @60	1920x1080p @60	2560x1440p @75	4096×2160p @24
Máxima profundidad de color (bits por píxel)	24	24	24	48*	48*
sRGB	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
YPbPr	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
xvYCC	No	No	No	Sí	Sí
Deep Color	No	No	No	Sí	Sí
Consumer Electronic Control (CEC)**	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Lista de modificaciones de los comandos CEC***	No	No	No	Sí (Solo 1.3a)	Sí
Auto sincronización labial	No	No	No	Sí	Sí
8 canales/192 kHz/capacidad de 24-bit de audio	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Soporte para DVD-A	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Soporte para SACD (DSD)****	No	No	Sí	Sí	Sí
Flujo de bits de TrueHD	No	No	No	Sí	Sí
Flujo de bits de Master Audio DTS-HD	No	No	No	Sí	Sí
Resolución total de HD DVD de video y de audio*****	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

LIVING
now


Código(s): K4284P

CONECTOR HDMI, 1 MÓDULO


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...




3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



Código(s): K4284P

CONECTOR HDMI, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
	□ Cubretecla para conector HDMI K4284P		■ Cubretecla para conector HDMI K4284P		■ Cubretecla para conector HDMI K4284P
KW14		**KM14**		**KG14**	

LIVING
now

Código(s): K4285P

CONECTOR USB TRANSMISOR DE DATOS, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

Un Bus Serial Universal (USB) es un estándar industrial que define los cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer alimentación de bajo voltaje entre ordenadores y periféricos u otros dispositivos.

El USB fue diseñado para estandarizar la conexión de periféricos, como mouse, teclados, memorias USB, joysticks, escáneres, cámaras digitales, teléfonos móviles, reproductores multimedia, etc.

En la toma de datos USB, el conector de datos proporciona flexibilidad extendiendo la toma USB y poniéndola accesible al usuario.

APLICACIONES

El conector USB puede facilitar la conexión de:

- Impresoras, mouse, cámaras y dispositivos de almacenamiento.
- Equipos de video como smart TV's, DVD's, etc.



Cuartos de TV



Salas de juntas



Auditorios

CARACTERÍSTICAS

- Conector USB clase A, K4285P de Living Now.
- Sólo transmite datos, no carga dispositivos.





Código(s): K4285P

CONECTOR USB TRANSMISOR DE DATOS, 1 MÓDULO

Foto	Código	Descripción	Módulos	Aplicaciones
	**K4285P**	 Conector USB para transmisión de datos	1	Conector para interconexión con laptops, celulares, smart TV´s, estéreos, cámaras, memorias, etc.

DIMENSIONES







A	B	C	D
45	22	150	10

* Las medidas se encuentran en milímetros.


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...



3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

Código(s): K4285P


CONECTOR USB TRANSMISOR DE DATOS, 1 MÓDULO

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



Código(s): K4285P

CONECTOR USB TRANSMISOR DE DATOS, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG

	Chasis			
	K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO

KW10P

□ **Cubretecla para conector USB K4285P**

Color ARENA



KM10P

■ **Cubretecla para conector USB K4285P**

Color NEGRA



KG10P

■ **Cubretecla para conector USB K4285P**

LIVING
now

Código(s): K4380

LÁMPARA DE EMERGENCIA EXTRAÍBLE, 2 MÓDULOS

DESCRIPCIÓN


La lámpara de emergencia de Living Now es un dispositivo de alumbrado diseñado para proporcionar la iluminación necesaria y esencial para la visión y/o la evacuación de una instalación de forma segura en el caso de un fallo en el sistema de suministro eléctrico. Se enciende cuando el lugar donde se instaló se queda sin suministro eléctrico. La función extraíble permite utilizarla como una linterna de mano.

APLICACIONES


Permite cargar todos los dispositivos que tengan un adaptador USB.



Residencias



Áreas sociales



Pasillos y escaleras

CARACTERÍSTICAS

- Autonomía de 2 horas.
- Tiempo de recarga de 48 horas.
- Batería de 3.6 V, 80 mA h.
- Se compone de 2 piezas: la base y la lámpara extraíble.
- Iluminación con LED.
- Tornillo de seguridad.
- Cuenta con un botón pulsador de luz, que al presionarlo aumenta la intensidad luminosa.
- Pulsador para regular la intensidad luminosa.

- Iluminación con foco LED para ahorro energético, y disminución de consumo.




- Mica transparente para mejor difusión de luz del foco LED.


- Switch de encendido y apagado.


Código(s): K4380

LÁMPARA DE EMERGENCIA EXTRAÍBLE, 2 MÓDULOS

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Consumo	Módulos	Autonomía de la lámpara	Aplicaciones
	**K4380**	 Lámpara de emergencia 2 módulos	127 V~	0.4 W en reposo	2	2 horas	Pasillos, escaleras, zonas de paso oscuras
	**4380NB**	 Batería de repuesto para lámpara de emergencia	N.A.	-	-	2 horas	-

DIMENSIONES







A	B	C
45	44	33.5

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



- Bornes de conexión a Fase y Neutro.




LIVING
now


Código(s): K4380

LÁMPARA DE EMERGENCIA EXTRAÍBLE, 2 MÓDULOS


INSTRUCCIONES DE USO



- Tornillo de seguridad (opcional).




- Interruptor de encendido y apagado.



- Extracción.


ACCESORIOS




CERTIFICACIONES

NMX-J-005-ANCE-2015 NOM - ANCE


MONTAJE EN PLACAS DE




6 MÓDULOS
KA4806...



4 MÓDULOS
KA4804...



3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

Código(s): K4380


LÁMPARA DE EMERGENCIA EXTRAÍBLE, 2 MÓDULOS

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



Código(s): K4380

LÁMPARA DE EMERGENCIA EXTRAÍBLE, 2 MÓDULOS

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
	**Cubretecla para lámpara de emergencia K4380**		**Cubretecla para lámpara de emergencia K4380**		**Cubretecla para lámpara de emergencia K4380**
KW04		**KM04**		**KG04**	

Código(s): K4743V127T

FOCO PILOTO A LED COLOR BLANCO

DESCRIPCIÓN

El foco piloto LED de Living Now ofrece la máxima capacidad de brillo con el menor consumo energético posible.

El interruptor sencillo K4001, el de 3 vías K4003, el pulsador K4005 de Living Now, son iluminables mediante la inserción de este foco piloto a LED color blanco. El diseño de la tecla del interruptor, permite la visualización del foco piloto LED.

APLICACIONES

El foco piloto también es utilizado para el señalamiento luminoso, con el fin de ubicar el dispositivo conectado.



Se puede emplear en cualquier área

CARACTERÍSTICAS

- Permite la conexion de 2 diferentes modos de operación:
  - Siempre iluminado (de esta forma debe ser conectado cuando se tienen lámparas ahorradoras CFL).
  - Como indicador de que un circuito esta encendido.
- Difusor color blanco para difundir mejor la luz.
- El LED puede ser cambiado como pieza única sin tener que cambiar todo el interruptor.




Foto	Código	Descripción	Voltaje	Corriente	Aplicaciones
	K4743V127	 Foco piloto LED	127 V~	0.6 mA	Para identificación del punto de mando

LIVING
now

Código(s): K4743V127T


FOCO PILOTO A LED COLOR BLANCO

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




- Foco piloto





- Función:
  Localización/
  Siempre encendido



- Función:
  Indicador luminoso
  Estado de la carga

- Compatibles con lámparas LED y lámparas ahorradoras.
- Recomendado para obtener la compatibilidad del foco piloto con cualquier tipo de lámpara.

CERTIFICACIONES

NMX-J-005-ANCE-2015 NOM-ANCE

LIVING
now

Código(s): K4356V127

ZUMBADOR, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El zumbador de Living Now es un dispositivo de señalización acústica, compuesto por una lámina y una bobina que al energizarse tiende a generar un ruido o zumbido.

Para el funcionamiento del zumbador como timbre se requiere de un pulsador NA K4005 y ser conectado a 127 V~.

También puede ser utilizado como una señalización de alarma con ayuda de relevadores auxiliares que permitan su activación cuando suceda algún evento de fugas. Por ejemplo gas, agua, etcétera.

APLICACIONES



Cocinas



Timbre de puertas

CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento a 127 V ~.
- Sonido de 80 dB.
- Tamaño compacto de un sólo módulo, lo que le permite estar colocado en una placa en conjunto con otras funciones.
  Por ejemplo: tomacorriente, interruptor, etc.
  en la misma placa.




Foto	Código	Descripción	Voltaje	Potencia *	Módulos	Aplicaciones
	**K4356V127**	 Zumbador	127 V~	12 VA	1	Residencial


LIVING
now

Código(s): K4356V127

ZUMBADOR, 1 MÓDULO

DIMENSIONES






A	B	C	D
45	22	30	2

Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN




K4356V127 **K4005**


CERTIFICACIONES

NMX-J-381-ANCE-2019

MONTAJE EN PLACAS DE



3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

Código(s): K4356V127


ZUMBADOR, 1 MÓDULO

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



Código(s): K4356V127

ZUMBADOR, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos	
	Acabados	**2**	**3**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG

	Chasis	
	K4702	K4703L

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
	Cubretecla para zumbador K4356V127		Cubretecla para zumbador K4356V127		Cubretecla para zumbador K4356V127
KW15		**KM15**		**KG15**	

Código(s): K4950

MÓDULOS CIEGOS (TAPÓN CIEGO)

DESCRIPCIÓN

Los módulos ciegos son accesorios utilizables en las placas de la línea de accesorios eléctricos Living Now para cubrir las ventanas de las placas que no ofrezcan servicios de ningún tipo.

No tienen contacto directo con ningún conductor eléctrico por lo que no son sujetos de certificaciones ni normativas de instalaciones eléctricas y su uso es pasivo, es decir, no ofrece ninguna función sino meramente decorativa sobre la placa.

Los módulos ciegos son de material flexible y tienen dimensiones definidas para ser instalados en la línea de placas y accesorios eléctricos Living Now, por lo que no se pueden mezclar módulos ciegos de líneas diferentes.

APLICACIONES

Se puede utilizar en placas de 2, 3, 4, 6 módulos cuando sobran espacios por rellenar en combinación con accesorios eléctricos, electrónicos o de servicios multimedia (video y audio).



Se puede emplear en cualquier área

CARACTERÍSTICAS

- Se utilizan para rellenar el módulo restante en una placa que contenga un accesorio eléctrico.
- Se emplea para cerrar los espacios no utilizados en el chasis y garantizar el grado de protección IP2X.
- Requiere:

- KW00
- KM00
- KG00



Dimmer universal con módulo ciego en placa de 3 módulos



K4950




KG00

Código(s): K4950

MÓDULOS CIEGO (TAPÓN CIEGO)

DIMENSIONES



A	B
45	22


* Las medidas se encuentran en milímetros.

CERTIFICACIONES

- Al ser un accesorio sin contacto directo a conductores eléctricos NO es sujeto a ninguna Certificación o Normatividad.

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Código(s): K4950

MÓDULOS CIEGO (TAPÓN CIEGO)

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

LIVING
now

Código(s): K4953

MÓDULO CON SALIDA PARA CABLE, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

Los módulos con salida para cable tienen un orificio de dimensiones definidas y se puede utilizar en placas de 2, 3, 4 y 6 módulos cuando se pretende dejar un registro de conexiones que combine con la estética del muro.

No tienen contacto directo con ningún conductor eléctrico por lo que no son sujetos de certificaciones ni normativas de instalaciones eléctricas y su uso es pasivo, es decir, no ofrece ninguna función sino meramente decorativa sobre la placa.

Los módulos con salida para cable son de material flexible y tienen dimensiones definidas para ser instalados en la línea de placas y accesorios eléctricos Living Now, por lo que no se pueden mezclar módulos ciegos de líneas diferentes.

APLICACIONES

Permite la conexión:
- De bocinas sobre un muro o techo.
- De un cable coaxial para el servicio de un decodificador satelital sin la pérdida de señal por los empalmes de conectores tipo F.
- De accesorios eléctricos, electrónicos o de servicios multimedia (video y audio) en donde no se deba cortar el cable y se requiera un paso directo por la placa.



Se usa cuando se pretende dejar un registro de conexiones

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con sujeta cable para impedir manipulaciones.




- Diámetro 9mm.

Código(s): K4953

MÓDULO CON SALIDA PARA CABLE, 1 MÓDULO

DIMENSIONES



A	B
45	22


* Las medidas se encuentran en milímetros.

CERTIFICACIONES

- Al ser un accesorio sin contacto directo a conductores eléctricos NO es sujeto a ninguna Certificación o Normatividad.

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Código(s): K4953

MÓDULO CON SALIDA PARA CABLE, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Código(s): KA4802..., KA4803..., KA4804..., KA4806...

PLACAS DE TECNOPOLÍMEROS, ZAMAK Y MADERA DE 2, 3, 4 Y 6 MÓDULOS

DESCRIPCIÓN

Las placas de Tecnopolímero, Zamak, Madera de 2, 3, 4 y 6 módulos son accesorios que ofrecen ubicación para colocar accesorios de cualquier tipo de la línea Living Now.

La placa y el chasis se surten por separado, no tienen contacto directo con ningún conductor eléctrico por lo que no son sujetos de certificaciones ni normativas de instalaciones eléctricas y su uso es pasivo.


APLICACIONES

Están diseñadas para ser utilizadas en los diferentes tipos de construcciones como son: oficinas, corporativos, hoteles y residencias.


Baños


Pasillos


Comedores


Recámaras y cuartos de hotel


Cuartos de TV



Salas de juntas


Oficinas privadas

CARACTERÍSTICAS

- **MARCO FLOTANTE**
  Marco flotante flexible en la parte posterior de la placa que asegura que el accesorio quede perfectamente montado en cualquier muro.

El marco flotante puede:
- Ocultar defectos del muro.
- Ocultar irregularidades de las cajas de empotrar.



LIVING
now

Código(s): KA4802..., KA4803..., KA4804..., KA4806...

PLACAS DE TECNOPOLÍMEROS, ZAMAK Y MADERA DE 2, 3, 4 Y 6 MÓDULOS

- **SOPORTE CHASIS MÁS FUERTE**
  Hasta 4 veces más fuerte que la versión tradicional, gracias a la nueva geometría y materiales de alto rendimiento.

- **SOPORTE 3, 4, Y 6 MÓDULOS**
  Incluyen un par de tornillos adicionales de 45mm para una perfecta sujeción.

- **EL CHASIS INCLUYE UNA CUBIERTA TRANSPARENTE**
  Plástica protectora contra posibles daños de pintura y polvo.




CERTIFICACIONES

- Al ser un accesorio sin contacto directo a conductores eléctricos NO es sujeto a ninguna Certificación o Normatividad.

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:












1 - Inserte los mecanismos al chasis (sección funcional).
2 - Coloque las cubreteclas en el marco de la placa (sección estética).
3 - Instalar el componente estético al chasis.

Código(s): KA4802..., KA4803..., KA4804..., KA4806...

PLACAS DE TECNOPOLÍMEROS, ZAMAK Y MADERA DE 2, 3, 4 Y 6 MÓDULOS

TABLA DE INSTALACIÓN

	Módulos			
	2	3	4	6
Cajas de empotrar	 502E (70x70x50 mm) incluye tornillos	 503MS (108x74x53.5 mm)	 504E (133x74x53.5 mm)	 506L (183.5x90x53.5 mm)
Chasis	 K4702 (*)	 K4703L con tornillos	 K4704L con tornillos	 K4706 con tornillos
Número de módulos	 2 módulos	 3 módulos	 4 módulos	 6 módulos
Placas Living Now	 KA4802...	 KA4803...	 KA4804...	 KA4806...
Número de cubreteclas de 1 módulo requeridas por placa	 2 cubreteclas	 3 cubreteclas	 4 cubreteclas	 6 cubreteclas


* Se suministra sin tornillos. Fijación mediante los tornillos suministrados con la caja chalupa 502E.

Código(s): KA4802..., KA4803..., KA4804..., KA4806...

PLACAS DE TECNOPOLÍMEROS, ZAMAK Y MADERA DE 2, 3, 4 Y 6 MÓDULOS


DIMENSIONES DE PLACAS Y CHASIS

CHASIS 2 MÓDULOS




K4702

PLACA 2 MÓDULOS




KA4802...

CHASIS 3 MÓDULOS




K4703L

PLACA 3 MÓDULOS




KA4803...

CHASIS 4 MÓDULOS




K4704L

PLACA 4 MÓDULOS




KA4804...

CHASIS 6 MÓDULOS



K4706

PLACA 6 MÓDULOS



KA4806...

Código(s): KA4802...,KA4803..., KA4804...,KA4806...

PLACAS DE TECNOPOLÍMEROS, ZAMAK Y MADERA DE 2, 3, 4 Y 6 MÓDULOS

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

bticino

LIVING now®

+SMART



SISTEMA ELÉCTRICO SMART

LIVING
now

Código(s): K4003C

INTERRUPTOR SMART, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El interruptor SMART se emplea para controlar la iluminación localmente o de forma remota, una vez que se asocia con:
- Interruptor tradicional de 3 y 4 vías.
- Comandos inalámbricos K4003CW y K4003CWI hasta un máximo de 20.
- Aplicación HOME+CONTROL.
- Asistentes de voz.

eliot™ PROGRAM BY BTICINO

Works with Apple HomeKit · works with the Google Assistant · WORKS WITH alexa · Works with IFTTT

Integra un LED azul para función de localización y estado de la carga, el cual se puede configurar utilizando la aplicación HOME+CONTROL.

Debido a su modularidad puede instalarse en la placa junto con dispositivos de la gama tradicional de Living Now.

APLICACIONES


Recámaras


Salas


Comedores


Estudios


Cuartos de TV


CARACTERÍSTICAS


- Funciona con cualquier tipo de lámpara.
- Para su instalación es necesario conectarlo a las líneas de fase y neutro.
- Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.


K4003C

Código(s): K4003C


INTERRUPTOR SMART, 1 MÓDULO






1 - Pulsador de mando.
2 - Pulsador de reset.
3 - LED de señal.
4 - Bornes de conexión.

Reset del dispositivo






Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadeé en azul, luego se apague, luego se vuelva rojo.

Paso 2
En este momento, deje de presionar el botón. Hasta que el LED se vuelve rojo.

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Potencia *	Módulos	Aplicaciones
	**K4003C**	Interruptor SMART	100 VCA 240 VCA	50W Leds, 250W incandescentes 125 CFL o con transformador 100W Leds, 500W incandescentes 250 CFL o con transformador	1	Control On/Off en la iluminación incandescente, CFL, o con transformador

Tabla de compatibilidades de tipo de carga:








(*)





(**)











Cargas	Lámpara incandescente o halógena	Lámpara LED	Fluorescente compacta	Lámpara con transformador electrónico	Lámpara con transformador ferromagnético
240 V ~	500 W	100 W	250 VA	250 VA	250 VA
100 V ~	250 W	50 W	125 VA	125 VA	125 VA

Código(s): K4003C

INTERRUPTOR SMART, 1 MÓDULO

DIMENSIONES







A	B
45	22

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



Interruptor SMART
código **K4003C**



Interruptor SMART
código **K4003C**

Interruptor 3 vías
K4003

2 PUNTOS DE CONTROL

CERTIFICACIONES


NOM-003-SCFI-2014
NMX-J-005-ANCE-2015

LIVING
now


Código(s): K4003C

INTERRUPTOR SMART, 1 MÓDULO


MONTAJE EN PLACAS DE




KA4806...



KA4804...




KA4803...




KA4802...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



LIVING
now

Código(s): K4003C

INTERRUPTOR SMART, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO

KW01

- KW01
- KW01M2
- KW01A
- KW01D
- KW01F
- KW01M2A
- KW01M2D
- KW01M2X

Color ARENA



KM01

- KM01
- KM01M2
- KM01A
- KM01D
- KM01F
- KM01M2A
- KM01M2D
- KM01M2X

Color NEGRA



KG01

- KG01
- KG01M2
- KG01A
- KG01D
- KG01F
- KG01M2A
- KG01M2D
- KG01M2X

LIVING
now

Código(s): K4411C

DIMMER UNIVERSAL SMART, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

Los reguladores de luz o dimmers son dispositivos que permiten reducir la intensidad de luz de lámparas incandescentes o halógenas con transformador o balastros electrónicos (No incluidos los de 0 - 10 V).

El dimmer universal de 1 módulo puede regular la intensidad luminosa de todo tipo de lámpara, desde el foco tradicional, ahorradoras dimmeables (CFL), hasta LEDs dimmeables.

El dimmer permite las funciones:
- Encendido y aumento del nivel de iluminación.
- Apagado y disminución del nivel de iluminación.

Además de ofrecer confort, los dimmers proporcionan ventajas de ahorro de energía, ya que una lámpara al ser regulada consume menos corriente. Además aumenta la vida útil de las lámparas debido a que sufren un desgaste menor.

El dimmer universal de 1 módulo puede controlar la iluminación localmente o de forma remota, una vez que se asocia con:
- Pulsador tradicional K4005.
- Comandos inalámbricos K4003CW y K4003CWI hasta un máximo de 20.
- Aplicación HOME+CONTROL.
- Asistentes de voz.

Works with Apple HomeKit · works with the Google Assistant · WORKS WITH alexa · Works with IFTTT

Integra un LED azul para función de localización y estado de la carga, el cual se puede configurar utilizando la aplicación HOME+CONTROL.

Debido a su modularidad puede instalarse en la placa junto con dispositivos de la gama tradicional de Living Now.

Nota: no deben instalarse dos dimmers juntos, debido a la disipación de calor.

APLICACIONES


Recámaras


Comedores


Salas


Cuartos de TV

CARACTERÍSTICAS


- Funciona con cualquier tipo de lámpara dimeable.
- **Para su instalación es necesario conectarlo a las líneas de fase y neutro.**
- Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.


Para mejorar la compatibilidad con las lámparas puede instalarse el compensador de carga artículo 040149 (No incluido en el dimmer K4411C).



K4411C

Código(s): K4411C

DIMMER UNIVERSAL SMART, 1 MÓDULO









1 - Pulsador de mando.
2 - Pulsador de reset.
3 - LED de señal.
4 - Bornes de conexión.

Reset del dispositivo



Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadeé en azul, luego se apague, luego se vuelva rojo.



Paso 2
En este momento, deje de presionar el botón. Hasta que el LED se vuelve rojo.

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Potencia *	Módulos	Aplicaciones
	**K4411C**	Dimmer SMART	110 VCA	75W Lámparas incandescentes, halógenas, LED	1	Atenuación de la iluminación de lámparas LEDs e incandescentes
			240 VCA	150W Lámparas incandescentes, halógenas, LED		


Tabla de compatibilidades de tipo de carga:


+45°C +5°C / 2 - 14 AWG		LED 
Cargas	**Lámpara incandescente o halógena**	**Lámpara LED**
240 V ~	150 W	150 W
110 V ~	75 W	75 W

Código(s): K4411C

DIMMER UNIVERSAL SMART, 1 MÓDULO

DIMENSIONES







A	B
45	22

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



Dimmer SMART
código **K4411C**



Pulsador Tradicional
código **K4005**


Dimmer SMART
K4411C

2 PUNTOS DE CONTROL


Código(s): K4411C

DIMMER UNIVERSAL SMART, 1 MÓDULO

FUNCIONAMIENTO



Módulo Ciego **K4950**




Cuando se instale más de un dimmer K4411C en la misma placa debe dejarse un módulo de separación.

Se puede emplear un módulo ciego o un dispositivo del tipo tradicional.


CERTIFICACIONES

NOM-003-SCFI-2014
NMX-J-005-ANCE-2015


MONTAJE EN PLACAS DE




KA4806...



KA4804...



KA4803...



KA4802...


LIVING
now

Código(s): K4411C


DIMMER UNIVERSAL SMART, 1 MÓDULO

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



Código(s): K4411C

DIMMER UNIVERSAL SMART, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	2	3	4	6
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO

KW01

Cubretecla para dimmer K4411C

Color ARENA



KM01

Cubretecla para dimmer K4411C1

Color NEGRA



KG01

Cubretecla para dimmer K4411C

LIVING
now

Código(s): K4411CM2

DIMMER UNIVERSAL 2 HILOS, 2 MÓDULOS

DESCRIPCIÓN

Los reguladores de luz o dimmers son dispositivos que permiten reducir la intensidad de luz de lámparas incandescentes o halógenas con transformador o balastros electrónicos (No incluidos los de 0 - 10 V).

El dimmer universal 2 hilos puede regular la intensidad luminosa de todo tipo de lámpara, desde el foco tradicional, ahorradoras dimmeables (CFL), hasta LEDs dimmeables.

Cuenta con 2 pulsadores específicos:
- Encendido y aumento del nivel de iluminación.
- Apagado y disminución del nivel de iluminación.

Además de ofrecer confort, los dimmers proporcionan ventajas de ahorro de energía, ya que una lámpara al ser regulada consume menos corriente. Además aumenta la vida útil de las lámparas debido a que sufren un desgaste menor.

El dimmer universal 2 hilos puede controlar la iluminación localmente o de forma remota, una vez que se asocia con:
- Comandos inalámbricos K4003CW y K4003CWI hasta un máximo de 20.
- Aplicación HOME+CONTROL.
- Asistentes de voz.

Works with Apple HomeKit · works with the Google Assistant · WORKS WITH alexa · Works with IFTTT

Integra un LED azul para función de localización y estado de la carga, el cual se puede configurar utilizando la aplicación HOME+CONTROL.

Debido a su modularidad puede instalarse en la placa junto con dispositivos de la gama tradicional de Living Now.

APLICACIONES


Recámaras


Comedores


Salas


Cuartos de TV

CARACTERÍSTICAS

Desde la aplicación HOME+CONTROL puede definirse el modo de funcionamiento como:

- ON/OFF
- Dimmer

Para su instalación no requiere el conductor neutro.
Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.


Para mejorar la compatibilidad con las lámparas debe instalarse el compensador de carga artículo 040149 (Incluido en el dimmer K4411CM2).




K4411CM2

Código(s): K4411CM2


DIMMER UNIVERSAL 2 HILOS, 2 MÓDULOS






1 - Pulsador de encendido, apagado aumento de la intensidad luminosa.
2 - Pulsador de reset.
3 - LED de señal.
4 - Pulsador de encendido, apagado disminución de la intensidad luminosa.
5- Bornes de conexión.

Reset del dispositivo






Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadeé en azul, luego se apague, luego se vuelva rojo.



Paso 2
En este momento, deje de presionar el botón. Hasta que el LED se vuelve rojo.

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Potencia *	Módulos	Aplicaciones
	**K4411CM2**	Dimmer Universal 2 Hilos	100 VCA 240 VCA	30W Leds y CFL, 150W incandescentes 150 VA con transformador 60W Leds y CFL, 300W incandescentes 300 VA con transformador	2	Atenuación de la iluminación de lámparas LEDs, CFL e incandescentes

Tabla de compatibilidades de tipo de carga:


							dimmeable 	dimmeable 
100-240V 50/60 Hz	2x14 AWG							
Cargas		**Lámpara incandescente o halógena**	**Transformador ferromagnético**	**Transformador electrónico**	**CFL**	**LED**		
240 V~	Máx.	300 W	300 VA	300 VA	60 W	60 W		
	Mín.	7 W	35 VA	10 VA	9 VA	5 VA		
100 V~	Máx.	150 W	150 VA	150 VA	30 W	30 W		
	Mín.	7 W	35 VA	35 VA	9 VA	5 VA		


LIVING
now

Código(s): K4411CM2

DIMMER UNIVERSAL 2 HILOS, 2 MÓDULOS

DIMENSIONES






A	B
45	45

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




Dimmer Universal
2 Hilo**s K4411CM2**


CERTIFICACIONES

NOM-003-SCFI-2014
NMX-J-374-ANCE-2020


MONTAJE EN PLACAS DE




KA4806...



KA4804...



KA4803...




KA4802...

Código(s): K4411CM2


DIMMER UNIVERSAL 2 HILOS, 2 MÓDULOS

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



LIVING
now

Código(s): K4411CM2

DIMMER UNIVERSAL 2 HILOS, 2 MÓDULOS

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO

KW33M2

Cubretecla para dimmer K4411CM2

Color ARENA



KM33M2

Cubretecla para dimmer K4411CM2

Color NEGRA



KG33M2

Cubretecla para dimmer K4411CM2

LIVING
now

Código(s): K4027C

CONTROL DE PERSIANAS SMART, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El control de persianas SMART se emplea para controlar el motor de una persiana estándar, no es compatible con motores de pulsos o radiofrecuencia, se puede controlar adicionalmente con:

- Comandos inalámbricos K4027CW y K4027CWI hasta un máximo de 20.
- Aplicación HOME+CONTROL.
- Asistentes de voz.

eliot™
PROGRAM BY BTICINO

Works with Apple HomeKit | works with the Google Assistant | WORKS WITH alexa | Works with IFTTT

Integra un LED azul para función de localización y estado de la carga, el cual se puede configurar utilizando la aplicación HOME+CONTROL.

Debido a su modularidad puede instalarse en la placa junto con dispositivos de la gama tradicional de Living Now.

APLICACIONES


Recámaras


Salas


Comedores


Estudios


Cuartos de TV

CARACTERÍSTICAS

- Funciona con motores de persianas estándar, o a pasos.
- Para su instalación es necesario conectarlo a las líneas de fase y neutro.
- Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.




K4027C

LIVING
now

Código(s): K4027C


CONTROL DE PERSIANAS SMART, 1 MÓDULO

DIMENSIONES




1 - Pulsador de mando.
2 - Pulsador de reset.
3 - LED de señal.
4 - Bornes de conexión.

Reset del dispositivo



Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadeé en azul, luego se apague, luego se vuelva rojo.




Paso 2
En este momento, deje de presionar el botón. Hasta que el LED se vuelve rojo.


Foto	Código	Descripción	Voltaje	Potencia *	Módulos	Aplicaciones
	**K4027C**	Control de persianas SMART	100 VCA 240 VCA	Motor de persiana de 270 VA Motor de persiana de 500 VA	1	Motores de persianas estándar

Código(s): K4027C

CONTROL DE PERSIANAS SMART, 1 MÓDULO

DIMENSIONES






A	B
45	22

* Las medidas se encuentran en milímetros.


DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




CERTIFICACIONES

NOM-003-SCFI-2014
NMX-J-005-ANCE-2015


MONTAJE EN PLACAS DE




KA4806...



KA4804...



KA4803...




KA4802...

Código(s): K4027C


CONTROL DE PERSIANAS SMART, 1 MÓDULO

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



Código(s): K4027C

CONTROL DE PERSIANAS SMART, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS:

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA		Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
	Cubretecla para control de persianas 2 módulos K4027C		**Cubretecla para control de persianas 2 módulos K4027C**		**Cubretecla para control de persianas 2 módulos K4027C**		**Cubretecla para control de persianas 1 módulo K4027C**		**Cubretecla para control de persianas 1 módulo K4027C**		**Cubretecla para control de persianas 1 módulo K4027C**
KW32M2		**KM32M2**		**KG32M2**		**KW32**		**KM32**		**KG32**	

LIVING
now

Código(s): 4027C

MICROMÓDULO SMART PARA PERSIANAS

DESCRIPCIÓN

Este micromódulo SMART se emplea para controlar el motor de una persiana estándar, no es compatible con motores de pulsos o radiofrecuencia, como se oculta en la instalación debe controlarse adicionalmente con:

- Comandos inalámbricos K4027CW o K4027CWI hasta un máximo de 20.
- Aplicación HOME+CONTROL.
- Asistentes de voz.

eliot™ PROGRAM BY BTICINO

Works with Apple HomeKit | works with the Google Assistant | WORKS WITH alexa | Works with IFTTT

APLICACIONES


Recámaras


Salas



Comedores


Estudios


Cuartos de TV

CARACTERÍSTICAS

- Funciona con motores de persianas estandar, o a pasos.
- **Para su instalación es necesario conectarlo a las líneas de fase y neutro.**
- Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.




1 - Pulsador de reset.
2 - LED de señalización.
3 - Bornes de conexión.

Código(s): 4027C

MICROMÓDULO SMART PARA PERSIANAS

Reset del dispositivo




Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadea en rojo.



Paso 2
En este momento, deja de presionar el botón. El "Reset" se ha efectuado.

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Potencia *	Módulos	Aplicaciones
	**K4027C**	Control de persianas SMART	110 VCA	Motor de persianas de 270 VA	2	Motor de persianas estándar
			230 VCA	Motor de persianas de 500 VA		

DIMENSIONES




A	B
130	80

* Las medidas se encuentran en milímetros.

Código(s): 4027C

MICROMÓDULO SMART PARA PERSIANAS

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



NOTA: Los colores en los cables de control del motor de la persiana pueden variar de acuerdo al fabricante.

Código(s): K4531C

MÓDULO PARA TOMACORRIENTE SMART, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El módulo de tomacorrientes Smart cuando se conecta a uno o varios tomacorrientes, permite el control remoto de los dispositivos conectados, permitiendo monitorear su consumo (instantánea, diaria, mensual).

También es posible recibir notificaciones de niveles de consumo atípicos.

Integra un LED azul, que se puede configurar con el HOME + CONTROL APP para las funciones de localización y estado de carga.

eliot™ PROGRAM BY BTICINO

Se puede controlar con:
- Comandos inalámbricos K4003CW y K4003CWI hasta un máximo de 20.
- Aplicación HOME+CONTROL.
- Asistentes de voz.

Works with Apple HomeKit · works with the Google Assistant · WORKS WITH alexa · Works with IFTTT

Debido a su modularidad puede instalarse en la placa junto con dispositivos de la gama tradicional de Living Now.

APLICACIONES




Medición y control de energía en circuitos con tomacorrientes

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con protección contra sobrecarga.
- Trabaja en una banda Zig Beede 2.4 – 2.4835 Ghz.



3584C



1 - LED de notificación.
- rojo fijo: dispositivo no está en la red Zigbee.
- verde estable: dispositivo dentro de red Zigbee.


2 - Pulsador de ajuste.
3 - Bornes de conexión.
4 - Cable de fase de la carga controlada.

LIVING
now


Código(s): K4531C

MÓDULO PARA TOMACORRIENTE SMART, 1 MÓDULO

Reset del dispositivo



Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadeé en azul, luego se apague, luego se vuelva rojo.





Paso 2
En este momento, deje de presionar el botón. Hasta que el LED se vuelve rojo.

Tabla de compatibilidades de tipo de carga:

+45°C +5°C / 2 - 14 AWG								
Cargas	**Lámpara incandescente**	**Lámpara halógena**	**Transformador electrónico**	**Transformador ferromagnético**	**Tubo fluorescente**	**Fluorescente compacta**	**Lámpara LED**	**Motor de ventilador**
100 - 240 V~	16 A							

DIMENSIONES






A	B
45	22

* Las medidas se encuentran en milímetros.


DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




Código(s): K4531C

MÓDULO PARA TOMACORRIENTE SMART, 1 MÓDULO


MONTAJE EN PLACAS DE



KA4806...




KA4804...




KA4803...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Desmontaje:



Código(s): K4531C

MÓDULO PARA TOMACORRIENTE SMART, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

	Acabados	3	4	6
	BLANCO	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
	Cubretecla para módulo K4531C		Cubretecla para módulo K4531C		Cubretecla para módulo K4531C
KW31		**KG31**		**KG31**	

Código(s): 3584C

MICROMÓDULO DE ENTRADA AUXILIAR

DESCRIPCIÓN

El micromódulo de entrada auxiliar permite el control de la iluminación de manera local o remota, es compatible con cualquier tipo de carga, se instala como un relé tradicional, puede colocarse dentro de una caja de conexión, u oculta en el registro de la lámpara.

Se puede controlar por medio de:
- Pulsador integrado en el micromódulo.
- Comandos inalámbricos K4003CW y K4003CWI hasta un máximo de 20.
- Asistentes de voz.

APLICACIONES


En áreas que quieren integrarse al sistema, conservando la estética de los interruptores como:



Garajes



Patios de servicio




Terrazas

CARACTERÍSTICAS

- Para su instalación es necesario conectarlo a las líneas de fase y neutro.
- Trabaja en una banda Zig Beede 2.4 – 2.4835 Ghz.



3584C




1 - Pulsador de mando.
2 - Pulsador de reset.
3 - LED de señal.
4 - Bornes de conexión.


Código(s): 3584C

MICROMÓDULO DE ENTRADA AUXILIAR

Reset del dispositivo



Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadeé en azul, luego se apague, luego se vuelva rojo.




Paso 2
En este momento, deje de presionar el botón. Hasta que el LED se vuelve rojo.

Tabla de compatibilidades de tipo de carga:

+45°C +5°C / 2 - 14 AWG		LED (*) (*)		(**) (**)	
	☼			⊣◯	⊣◯
Cargas	**Lámpara incandescente o halógena**	**Lámpara LED**	**Fluorescente compacta**	**Lámpara con transformador electrónico**	**Lámpara con transformador ferromagnético**
240 V ~	300 W	100 W	250 VA	250 VA	250 VA
100 V ~	150 W	50 W	125 VA	125 VA	125 VA

DIMENSIONES




A	B
40	40

* Las medidas se encuentran en milímetros.

Código(s): 3584C


MICROMÓDULO DE ENTRADA AUXILIAR

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



MONTAJE

Puede instalarse en el interior de la caja de registro de lámpara.



LIVING
now

Código(s): K4500C, K4570CW

GATEWAY Y COMANDO ESCENARIO ENTRAR & SALIR

DESCRIPCIÓN

El Gateway así como el comando es escenario inalámbrico se emplean para el control remoto de los dispositivos instalados en la casa como, luces y persianas por medio de la aplicación HOME+CONTROL instalada en el smartphone, así como también realizar el control por medio de comandos de voz.

Ambos componentes están asociados por medio de un código único, solo se puede colocar un Gateway por vivienda.

eliot™
PROGRAM BY BTICINO

Works with Apple HomeKit | works with the Google Assistant | WORKS WITH alexa | Works with IFTTT

APLICACIONES


Se emplea para integrar el sistema SMART con la aplicación HOME+CONTROL.



App HOME+CONTROL

CARACTERÍSTICAS

- Para la instalación del Gateway es necesario conectarlo a las líneas de fase y neutro, así como a la red Wi-Fi de 2.4 GHZ de la vivienda, para optimizar la instalación de la señal debe de instalarse cerca del ROUTER.
- Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.
- Puede administrar un máximo de 100 dispositivos
- El comando inalámbrico opera con 1 batería CR2032.




K4500C

Código(s): K4500C, K4570CW


GATEWAY Y COMANDO ESCENARIO ENTRAR & SALIR

Gateway K4500C




1 - LED de señal.
2 - Pulsador de reset.
3 - Código para HomeKit.
4 - Bornes de conexión.

Reset del dispositivo




Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadeé en azul, luego se apague, luego se vuelva rojo.



Paso 2
En este momento, deje de presionar el botón. Hasta que el LED se vuelve rojo.

CARACTERÍSTICAS

Comando escenario inálambrico K4570CW




1 - Agujeros de fijación (distancia entre ejes 60mm).
2 - Pulsador de mando.
3- Pulsador de reset.
4 - LED de señal.
5 - Código para HomeKit.
6- Adhesivos reposicionables.


Código(s): K4500C, K4570CW

GATEWAY Y COMANDO ESCENARIO ENTRAR & SALIR

Reset del dispositivo




Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadeé en verde, luego se apague, luego se vuelva rojo.



Paso 2
En este momento, deja de presionar el botón. El LED parpadea en verde, luego se vuelve rojo y luego se apaga.

FUNCIONAMIENTO

El LED, flashea cuando la batería está baja.




Ejecuta la escena ENTRAR:
- Sube las persianas.
- Ninguna acción sobre el mecanismo de gestión de energía.
- Ninguna acción sobre la iluminación.

Ejecuta la escena SALIR:
- Baja las persianas.
- Ninguna acción sobre el mecanismo de gestión de energía.
- Apaga la iluminación.

***** Las escenas pueden modificarse por medio de la aplicación HOME+CONTROL.

DIMENSIONES

Gateway K4500C



A	B
45	45


* Las medidas se encuentran en milímetros.

Código(s): K4500C, K4570CW

GATEWAY Y COMANDO ESCENARIO ENTRAR & SALIR

DIMENSIONES

Control escenario inálambrico K4570CW




A	B
72	76


* Las medidas se encuentran en milímetros.


MONTAJE

Montaje:

Gateway K4500C









Montaje:

Control escenario inálambrico K4570CW








Código(s): K4500C, K4570CW

GATEWAY Y COMANDO ESCENARIO ENTRAR & SALIR


DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:


Control escenario inálambrico K4570CW



Desmontaje:



Remplazo de la batería



Código(s): K4500C, K4570CW

GATEWAY Y COMANDO ESCENARIO ENTRAR & SALIR

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG

	Chasis			
	K4702	K4703L	K4704L	K4706

NOTA: Al comando inalámbrico solo se le puede colocar la placa de 2 módulos y no requiere chasis.

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA		Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
	Cubretecla para gateway K4500C		Cubretecla para gateway K4500C		Cubretecla para gateway K4500C		Cubretecla para comando inalámbrico K4570CW		Cubretecla para comando inalámbrico K4570CW		Cubretecla para comando inalámbrico K4570CW
KW30M2		**KM30M2**		**KG30M2**		**KW40M2**		**KM40M2**		**KW40M2**	

LIVING
now

Código(s): F20T60A

MÓDULO DIN MEDIDOR DE CORRIENTE

DESCRIPCIÓN

Permite medir el consumo de corriente eléctrica de todo el sistema del hogar o de un circuito en particular de manera instantánea, diaria, y mensual.

También es posible recibir notificaciones cuando sobrepasa el límite establecido.
- Incluye un toroide para la medición.
- Se instala en un gabinete de riel DIN.
- El monitoreo se realiza por medio de la aplicación HOME+CONTROL.

eliot™ PROGRAM BY BTICINO

Works with Apple HomeKit · works with the Google Assistant · WORKS WITH alexa · Works with IFTTT

APLICACIONES

Medición de consumo eléctrico general o de un circuito en particular.




App HOME+CONTROL

CARACTERÍSTICAS

- Para su instalación es necesario conectarlo a las líneas de fase y neutro.
- Trabaja en una banda Zig Beede 2.4 – 2.4835 Ghz.



F20T60A




1 - Conexión toroide.
2- LED de señal.
3 - Pulsador reset.
4- Bornes de conexión.

Código(s): F20T60A

MÓDULO DIN MEDIDOR DE CORRIENTE


DIMENSIONES



A	B	C	D
17.8	94	67.5	45

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



Alimentación 127 VCA

El toroide debe de colocarse a la salida de la línea de fase del interruptor principal, para realizar la medición del consumo energético total de la vivienda.

VISUALIZACIÓN DE CONSUMOS POR MEDIO DE LA APLICACIÓN HOME+CONTROL



Semanal



Mensual



Anual

LIVING
now

Código(s): 3585C

SENSOR SMART DE MOVIMIENTO IP 44

DESCRIPCIÓN


Puede asociarse desde la app Home + Control con uno o más dispositivos SMART, permitiendo el control ENCENDIDO/APAGADO de forma simultánea en ellos y apagándolos de forma automática una vez que transcurre el tiempo de retardo.

- Detección infrarroja con ángulo de 140°.
- Distancia del sensor regulable de 2 a 8 m.
- Retardo de apagado con un tiempo de retardo ajustable de 1 a 30 min.
- Ajuste del nivel de luz natural por medio de la fotocelda de 1 a 1000 lux.
- Altura de montaje recomendada: 2,5 m.
- Distancia óptima entre 2 detectores: 6 m.
- Para uso interior y exterior (IP44).
  Nota: No debe instalarse directamente a la intemperie, debe de estar protegido contra el ingreso de agua.
- Se suministra con 2 pilas AA de 1,5 V.

Works with Apple HomeKit · works with the Google Assistant · WORKS WITH alexa · Works with IFTTT

Se emplea para el control de:
- Interruptor Smart K4003C.
- Dimmer Smart K4411C (solo ENCENDIDO/APAGADO).
- Módulo para tomacorrientes K4531C.
- Micromódulo 3584C.

APLICACIONES



Terraza



Garaje




Vestidor

CARACTERÍSTICAS

*Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.






1 - Pulsador OFF.
2 - Pulsador ON.
3 - Regulación de temporización (De fábrica 15 segundos).
4 - Regulación de nivel de luz natural (De fábrica 1000 lux).
5 - Regulación de cobertura volumétrica (De fábrica 8 m).
6 - Fotocelda integrada.
7 - Sensor de movimiento.
8- LED de señalización. Led en rojo = batería descargada.
9 - Pulsador de reset.


Código(s): 3585C

SENSOR SMART DE MOVIMIENTO IP 44

Reset del dispositivo





Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadea en rojo.



Paso 2
En este momento, deja de presionar el botón. El LED se encenderá en verde, luego en rojo y se apagará. El "Reset" se ha efectuado

DIMENSIONES





A	C	B
114	77	48.5


* Las medidas se encuentran en milímetros.

Código(s): 3585C


SENSOR SMART DE MOVIMIENTO IP 44

MONTAJE







1. Retirar la cobierta del sensor.




2. Retirar la tapa del compartimento de las baterías.




3. Colocar las baterías respetando la polaridad.



4. Si la batería no se ha colocado de forma correcta el led va a parpadear en verde, verde, rojo.



5. Fijar el sensor a la pared.




6. Una vez instalado colocar la cubierta al sensor.


Código(s): 3585C

SENSOR SMART DE MOVIMIENTO IP 44


REEMPLAZO DE BATERÍAS




1. Retirar la cubierta del sensor.




2. Retirar la tapa del compartimento de las baterías.



3. Realizar el remplazo de las baterías.



4. Colocar nuevamente la cubierta del compartimento de las baterías.



5. Colocar la cubierta del sensor.

LIVING
now

Código(s): K4003CW

COMANDO INALÁMBRICO ON/OFF

DESCRIPCIÓN

El comando de iluminación inalámbrico proporciona control ON/OFF de uno o más interruptores o dimmers SMART códigos K4003C, K4411CM2, K4411C, 3584C y K4531C.

- La Instalación es de sobreponer con adhesivos suministrados junto al comando, o de empotrar en caja chalupa.
- Incluye batería tipo CR2032 de 3 V de potencia (vida útil estándar 8 años).
- Tamaño 2 módulos.

eliot™ PROGRAM BY BTICINO

Works with Apple HomeKit · works with the Google Assistant · WORKS WITH alexa · Works with IFTTT

APLICACIONES




Recámaras | Salas | Comedores | Estudios | Cuartos de TV

* Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.




K4003CW

CARACTERÍSTICAS



1 - Agujeros de fijación.
(distancia entre ejes 60mm).
2 - Pulsador de mando.
3 - Pulsador de reset.
4 - LED de señal.

FUNCIONAMIENTO



Presión rápida para ENCENDIDO/APAGADO
Presión sostenida para aumentar el nivel de iluminación.


El LED, flashea cuando la batería esta baja.

Presión rápida para ENCENDIDO/APAGADO
Presión sostenida para bajar el nivel de iluminación.


Código(s): K4003CW

COMANDO INALÁMBRICO ON/OFF

Reset del dispositivo




Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadeé en verde, luego se apague, luego se vuelva rojo.



Paso 2
En este momento, deja de presionar el botón. El LED parpadea en verde, luego se vuelve rojo y luego se apaga.


DIMENSIONES



A	B
72	76

* Las medidas se encuentran en milímetros.

MONTAJE EN PLACAS DE



KA4802...

LIVING
now

Código(s): K4003CW

COMANDO INALÁMBRICO ON/OFF

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS:

		Módulos
	Acabados	**2**
	BLANCO	KA4802KW
	ORO	KA4802ZW
	LUNA	KA4802NW
	HIELO	KA4802DW
	CIELO	KA4802DA
	PIXEL	KA4802MW
	ARENA	KA4802KM
	COBRE	KA4802ZM
	ROBLE	KA4802LM
	AURA	KA4802DM
	ÓPTICO	KA4802MM
	NEGRO	KA4802KG
	SPACE	KA4802NG
	ACERO	KA4802ZG
	NOGAL	KA4802LG
	NOCHE	KA4802DG

NOTA: El comando incluye chasis.

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
	Cubretecla para módulo K4003CW		**Cubretecla para módulo K4003CW**		**Cubretecla para módulo K4003CW**
KW42M2		**KM42M2**		**KG42M2**	

Código(s): K4003DCW

COMANDO DOBLE INALÁMBRICO SMART, 2 MÓDULOS

DESCRIPCIÓN

Está equipado con dos botones para controlar dos dispositivos de iluminación conectados al sistema SMART.

Cada botón puede asociarse con uno o más dispositivos SMART, permitiendo el control ENCENDIDO/APAGADO de forma simultánea en ellos.

- La Instalación es de sobreponer con adhesivos suministrados junto al comando, o de empotrar en caja chalupa.
- Incluye batería tipo CR2032 de 3 V de potencia (vida útil estándar 8 años).
- LED integrado para indicación de batería baja.
- Tamaño 2 módulos.

Se emplea para el control de:
- Interruptor Smart K4003C.
- Dimmer Smart K4411C (Solo ENCENDIDO/APAGADO).
- Módulo para tomacorrientes K4531C.
- Micromódulo 3584C.

Works with Apple HomeKit | works with the Google Assistant | WORKS WITH alexa | Works with IFTTT

APLICACIONES




Recámaras | Salas | Comedores | Estudios | Cuartos de TV

* Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.



K4003DCW




1 - Agujero de fijación.
2- Pulsador de mando.
3 - LED de señalización.
4- Pulsador de reset.

LIVING
now


Código(s): K4003DCW

COMANDO DOBLE INALÁMBRICO SMART, 2 MÓDULOS

Reset del dispositivo




Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadea en rojo.



Paso 2
En este momento, deja de presionar el botón. El LED se encenderá en verde, luego en rojo y se apagará. El "Reset" se ha efectuado.


DIMENSIONES



A	B
72	76

* Las medidas se encuentran en milímetros.

MONTAJE EN PLACAS DE




KA4802...

Código(s): K4003DCW


COMANDO DOBLE INALÁMBRICO SMART, 2 MÓDULOS

DIMENSIONES


Montaje:



Desmontaje:



Remplazo de la batería



Código(s): K4003DCW

COMANDO DOBLE INALÁMBRICO SMART, 2 MÓDULOS

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos
	Acabados	2
	BLANCO	KA4802KW
	ORO	KA4802ZW
	LUNA	KA4802NW
	HIELO	KA4802DW
	CIELO	KA4802DA
	PIXEL	KA4802MW
	ARENA	KA4802KM
	COBRE	KA4802ZM
	ROBLE	KA4802LM
	AURA	KA4802DM
	ÓPTICO	KA4802MM
	NEGRO	KA4802KG
	SPACE	KA4802NG
	ACERO	KA4802ZG
	NOGAL	KA4802LG
	NOCHE	KA4802DG

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO



KW36M2

Cubretecla para comando doble de iluminación K4003DCW

Color ARENA



KM36M2

Cubretecla para comando doble de iluminación K4003DCW

Color NEGRA



KG36M2

Cubretecla para comando doble de iluminación K4003DCW

LIVING
now

Código(s): K4003CWI

COMANDO INALÁMBRICO DE EMPOTRAR ON/OFF, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El comando de iluminación inalámbrico proporciona control ON/OFF de uno o más interruptores o dimmers SMART.

- La Instalación se realiza en una caja de empotrar complementándola con el chasis y la placa al tamaño seleccionado.
- Incluye batería tipo CR2032 de 3 V de potencia (vida útil estándar 8 años).
- LED integrado para indicación de batería baja.
- Tamaño 1 módulo.

eliot™ PROGRAM BY BTICINO

Se emplea para el control de:
- Interruptor Smart K4003C.
- Dimmer Smart K4411C.
- Módulo para tomacorrientes K4531C.
- Micromódulo 3584C.

Works with Apple HomeKit | works with the Google Assistant | WORKS WITH alexa | Works with IFTTT

APLICACIONES


Recámaras


Salas


Comedores



Estudios


Cuartos de TV

* Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.



K4003CWI




1 - Pulsador de mando.
2 - Pulsador de reset.
3 - LED de señalización.

LIVING
now


Código(s): K4003CWI

COMANDO INALÁMBRICO DE EMPOTRAR ON/OFF, 1 MÓDULO

Reset del dispositivo





Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadea en rojo.



Paso 2
En este momento, deja de presionar el botón. El LED se encenderá en verde, luego en rojo y se apagará. El "Reset" se ha efectuado.

DIMENSIONES







A	B
45	22

* Las medidas se encuentran en milímetros.


MONTAJE EN PLACAS DE




KA4806...



KA4804...



KA4803...




KA4802...

Código(s): K4003CWI


COMANDO INALÁMBRICO DE EMPOTRAR ON/OFF, 1 MÓDULO

DIMENSIONES


Montaje:



Desmontaje:



Remplazo de la batería



Código(s): K4003CWI

COMANDO INALÁMBRICO DE EMPOTRAR ON/OFF, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
KW01	**Cubretecla para comando inalámbrico K4003CWI**	 **KM01**	**Cubretecla para comando inalámbrico K4003CWI**	 **KG01**	**Cubretecla para comando inalámbrico K4003CWI**

LIVING
now

Código(s): K4027CW

COMANDO INALÁMBRICO DE PERSIANAS

DESCRIPCIÓN

El comando inalámbrico persianas proporciona control SUBIR/BAJAR de uno o más controles de persianas SMART código K4027C y Micromódulo SMART para persianas 4027C.

- La Instalación es de sobreponer con adhesivos suministrados junto al comando, o de empotrar en caja chalupa.
- Incluye batería tipo CR2032 de 3 V de potencia (vida útil estándar 8 años).
- Tamaño 2 módulos.

eliot™
PROGRAM BY BTICINO

Works with Apple HomeKit | works with the Google Assistant | WORKS WITH alexa | Works with IFTTT

APLICACIONES


Recámaras


Salas


Comedores


Estudios



Cuartos de TV

* Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.




K4027CW

CARACTERÍSTICAS



1 - Agujeros de fijación.
(distancia entre ejes 60mm).
2 - Pulsador de mando.
3 - Pulsador de reset.
4 - LED de señal.

FUNCIONAMIENTO



Pulsador para función **SUBIR.**

El LED, flashea cuando la batería esta baja.


Pulsador para función **BAJAR.**

LIVING
now


Código(s): K4027CW

COMANDO INALÁMBRICO DE PERSIANAS

Reset del dispositivo




Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadeé en verde, luego se apague, luego se vuelva rojo.



Paso 2
En este momento, deja de presionar el botón. El LED parpadea en verde, luego se vuelve rojo y luego se apaga.


DIMENSIONES



A	B
72	76

* Las medidas se encuentran en milímetros.

MONTAJE EN PLACAS DE




KA4802...


Código(s): K4027CW


COMANDO INALÁMBRICO DE PERSIANAS


DIMENSIONES


Montaje:















Desmontaje:









Remplazo de la batería







LIVING
now

Código(s): K4027CW

COMANDO INALÁMBRICO DE PERSIANAS

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos
	Acabados	**2**
	BLANCO	KA4802KW
	ORO	KA4802ZW
	LUNA	KA4802NW
	HIELO	KA4802DW
	CIELO	KA4802DA
	PIXEL	KA4802MW
	ARENA	KA4802KM
	COBRE	KA4802ZM
	ROBLE	KA4802LM
	AURA	KA4802DM
	ÓPTICO	KA4802MM
	NEGRO	KA4802KG
	SPACE	KA4802NG
	ACERO	KA4802ZG
	NOGAL	KA4802LG
	NOCHE	KA4802DG

NOTA: El comando incluye chasis.

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
	Cubretecla para módulo K4027CW		**Cubretecla para módulo K4027CW**		**Cubretecla para módulo K4027CW**
KW43M2		**KM43M2**		**KG43M2**	

Código(s): K4027CWI

COMANDO INALÁMBRICO DE EMPOTRAR PARA PERSIANAS, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El comando de persianas inalámbrico proporciona control SUBIR/BAJAR de uno o más controles de persianas SMART.

- La Instalación se realiza en una caja de empotrar complementándola con el chasis y la placa al tamaño seleccionado.
- Incluye batería tipo CR2032 de 3 V de potencia (vida útil estándar 8 años).
- LED integrado para indicación de batería baja.
- Tamaño 1 módulo.

Se emplea para el control de:
- Interruptor de persianas SMART K4027C.
- Micromódulo SMART para persianas 4027C.

APLICACIONES




Recámaras | Salas | Comedores | Estudios | Cuartos de TV

* Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.



K4027CWI




1 - Pulsador de mando.
2 - Pulsador de reset.
3 - LED de señalización.

LIVING
now


Código(s): K4027CWI

COMANDO INALÁMBRICO DE EMPOTRAR PARA PERSIANAS, 1 MÓDULO

Reset del dispositivo





Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadea en rojo.



Paso 2
En este momento, deja de presionar el botón. El LED se encenderá en verde, luego en rojo y se apagará. El "Reset" se ha efectuado.

DIMENSIONES








A	B
45	22


* Las medidas se encuentran en milímetros.

MONTAJE EN PLACAS DE


KA4806...


KA4804...


KA4803...



KA4802...

Código(s): K4027CWI


COMANDO INALÁMBRICO DE EMPOTRAR PARA PERSIANAS, 1 MÓDULO

DIMENSIONES


Montaje:



Desmontaje:



Remplazo de la batería



LIVING
now

Código(s): K4027CWI

COMANDO INALÁMBRICO DE EMPOTRAR PARA PERSIANAS, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
KW32	**Cubretecla para comando inalámbrico de persianas K4027CWI**	 **KM32**	**Cubretecla para comando inalámbrico de persianas K4027CWI**	 **KG32**	**Cubretecla para comando inalámbrico de persianas K4027CWI**

LIVING
now

Código(s): K4574CW

COMANDO INALÁMBRICO DE ESCENAS DÍA Y NOCHE

DESCRIPCIÓN

El comando inalámbrico de escenas DÍA Y NOCHE es un dispositivo con 2 pulsadores para la activación de dichos escenarios, los cuales pueden ser modificados por medio de la aplicación HOME+CONTROL.

- La Instalación es de sobreponer con adhesivos suministrados junto al comando, o de empotrar en caja chalupa.
- Incluye batería tipo CR2032 de 3 V de potencia (vida útil estándar 8 años).
- Tamaño 2 módulos.

eliot™ PROGRAM BY BTICINO

Works with Apple HomeKit · works with the Google Assistant · WORKS WITH alexa · Works with IFTTT

APLICACIONES


Recámaras


Salas


Comedores


Estudios



Cuartos de TV

* Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.




K4574CW

CARACTERÍSTICAS



1 - Agujeros de fijación.
(distancia entre ejes 60mm).
2 - Pulsador de mando.
3 - Pulsador de reset.
4 - LED de señal.

FUNCIONAMIENTO



Ejecuta la escena DÍA:
Ninguna acción sobre las persianas.Ninguna acción sobre el mecanismo de gestión de energía. Ninguna acción sobre la iluminación.

El LED, flashea cuando la batería esta baja.


Ejecuta la escena SALIR:
Ninguna acción sobre las persianas. Ninguna acción sobre el mecanismo de gestión de energía. Apaga la iluminación

LIVING
now


Código(s): K4574CW

COMANDO INALÁMBRICO DE ESCENAS DÍA Y NOCHE

Reset del dispositivo




Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadeé en verde, luego se apague, luego se vuelva rojo.



Paso 2
En este momento, deja de presionar el botón. El LED parpadea en verde, luego se vuelve rojo y luego se apaga.


DIMENSIONES



A	B
72	76

* Las medidas se encuentran en milímetros.

MONTAJE EN PLACAS DE




KA4802...

Código(s): K4574CW


COMANDO INALÁMBRICO DE ESCENAS DÍA Y NOCHE

DIAGRAMA DE MONTAJE


Montaje:



Desmontaje:



Remplazo de la batería



LIVING
now

Código(s): K4574CW

COMANDO INALÁMBRICO DE ESCENAS DÍA Y NOCHE

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS:

		Módulos
	Acabados	2
	BLANCO	KA4802KW
	ORO	KA4802ZW
	LUNA	KA4802NW
	HIELO	KA4802DW
	CIELO	KA4802DA
	PIXEL	KA4802MW
	ARENA	KA4802KM
	COBRE	KA4802ZM
	ROBLE	KA4802LM
	AURA	KA4802DM
	ÓPTICO	KA4802MM
	NEGRO	KA4802KG
	SPACE	KA4802NG
	ACERO	KA4802ZG
	NOGAL	KA4802LG
	NOCHE	KA4802DG

NOTA: El comando incluye chasis.

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
	Cubretecla para comando escenario inalámbrico DÍA/NOCHE K4574CW		**Cubretecla para comando escenario inalámbrico DÍA/NOCHE K4574CW**		**Cubretecla para comando escenario inalámbrico DÍA/NOCHE K4574CW**
KW41M2		**KM41M2**		**KG41M2**	

Código(s): K4575CW

CENTRAL DE 4 ESCENARIOS ADICIONALES INALÁMBRICO SMART, 2 MÓDULOS

DESCRIPCIÓN

Control inalámbrico de 4 escenarios. Está equipado con 4 botones para activar los escenarios 1, 2, 3 y 4.

Los escenarios se pueden personalizar con la aplicación Home+Control.

- La Instalación es de sobreponer con adhesivos suministrados junto al comando, o de empotrar en una caja chalupa.
- Incluye batería tipo CR2032 de 3 V de potencia (vida útil estándar 8 años).
- LED integrado para indicación de batería baja.
- Tamaño 2 módulos.

Works with Apple HomeKit · works with the Google Assistant · WORKS WITH alexa · Works with IFTTT

APLICACIONES


Recámaras


Salas


Comedores



Estudios


Cuartos de TV

CARACTERÍSTICAS

* Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.


K4575CW




1 - Agujeros de fijación.
2 - Pulsador de mando.
3 - LED de señalización.
4 - Pulsador de reset.


Código(s): K4575CW

CENTRAL DE 4 ESCENARIOS ADICIONALES INALÁMBRICO SMART, 2 MÓDULOS

Reset del dispositivo




Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadea en rojo.



Paso 2
En este momento, deja de presionar el botón. El LED se encenderá en verde, luego en rojo y se apagará. El "Reset" se ha efectuado.


DIMENSIONES



A	B
72	76

* Las medidas se encuentran en milímetros.

MONTAJE EN PLACAS DE








KA4802...

Código(s): K4575CW




CENTRAL DE 4 ESCENARIOS ADICIONALES INALÁMBRICO SMART, 2 MÓDULOS

DIAGRAMA DE MONTAJE




Montaje:

Desmontaje:

Remplazo de la batería

Código(s): K4575CW

CENTRAL DE 4 ESCENARIOS ADICIONALES INALÁMBRICO SMART, 2 MÓDULOS

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS:

		Módulos
	Acabados	**2**
	BLANCO	KA4802KW
	ORO	KA4802ZW
	LUNA	KA4802NW
	HIELO	KA4802DW
	CIELO	KA4802DA
	PIXEL	KA4802MW
	ARENA	KA4802KM
	COBRE	KA4802ZM
	ROBLE	KA4802LM
	AURA	KA4802DM
	ÓPTICO	KA4802MM
	NEGRO	KA4802KG
	SPACE	KA4802NG
	ACERO	KA4802ZG
	NOGAL	KA4802LG
	NOCHE	KA4802DG

NOTA: El comando incluye chasis.

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
	**Cubreteclas para central de 4 escenas adicionales inalámbricas K4575CW**		**Cubreteclas para central de 4 escenas adicionales inalámbricas K4575CW**		**Cubreteclas para central de 4 escenas adicionales inalámbricas K4575CW**
KW37M2		**KM37M2**		**KG37M2**	

Código(s): K4570CWI

COMANDO INALÁMBRICO DE EMPOTRAR PARA ESCENAS ENTRAR/SALIR, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El comando inalámbrico de escenas ENTRAR/SALIR es un dispositivo con 2 pulsadores para la activación de dichos escenarios, los cuales pueden ser modificados por medio de la aplicación HOME+CONTROL.

- La Instalación se realiza en una caja de empotrar complementándola con el chasis y la placa al tamaño seleccionado.
- Incluye batería tipo CR2032 de 3 V de potencia (vida útil estándar 8 años).
- LED integrado para indicación de batería baja.
- Tamaño 1 módulo.

eliot™ PROGRAM BY BTICINO

Works with Apple HomeKit · works with the Google Assistant · WORKS WITH alexa · Works with IFTTT

APLICACIONES




Recámaras | Salas | Comedores | Estudios | Cuartos de TV

CARACTERÍSTICAS

* Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.



K4570CWI




1 - Pulsador de mando.
2 - Pulsador de reset.
3 - LED de señalización.


Código(s): K4570CWI

COMANDO INALÁMBRICO DE EMPOTRAR PARA ESCENAS ENTRAR/SALIR, 1 MÓDULO

Reset del dispositivo





Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadea en rojo.



Paso 2
En este momento, deja de presionar el botón. El LED se encenderá en verde, luego en rojo y se apagará. El "Reset" se ha efectuado.

DIMENSIONES







A	B
45	22

* Las medidas se encuentran en milímetros.


MONTAJE EN PLACAS DE




KA4806...



KA4804...



KA4803...




KA4802...

Código(s): K4570CWI


COMANDO INALÁMBRICO DE EMPOTRAR PARA ESCENAS ENTRAR/SALIR, 1 MÓDULO

DIMENSIONES


Montaje:



Desmontaje:



Remplazo de la batería



Código(s): K4570CWI

COMANDO INALÁMBRICO DE EMPOTRAR PARA ESCENAS ENTRAR/SALIR, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
KW40	**Cubretecla para comando inalámbrico ENTRAR/SALIR K4570CWI**	 **KM40**	**Cubretecla para comando inalámbrico ENTRAR/SALIR K4570CWI**	 **KG40**	**Cubretecla para comando inalámbrico ENTRAR/SALIR K4570CWI**

Código(s): K4574CWI

COMANDO INALÁMBRICO DE EMPOTRAR PARA ESCENAS DÍA/NOCHE, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El comando inalámbrico de escenas DÍA/NOCHE es un dispositivo con 2 pulsadores para la activación de dichos escenarios, los cuales pueden ser modificados por medio de la aplicación HOME+CONTROL.

- La Instalación se realiza en una caja de empotrar complementándola con el chasis y la placa al tamaño seleccionado.
- Incluye batería tipo CR2032 de 3 V de potencia (vida útil estándar 8 años).
- LED integrado para indicación de batería baja.
- Tamaño 1 módulo.

eliot™ PROGRAM BY BTICINO

Works with Apple HomeKit · works with the Google Assistant · WORKS WITH alexa · Works with IFTTT

APLICACIONES


Recámaras


Salas


Comedores


Estudios



Cuartos de TV

CARACTERÍSTICAS

* Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.



K4574CWI




1 - Pulsador de mando.
2 - Pulsador de reset.
3 - LED de señalización.

LIVING
now


Código(s): K4574CWI

COMANDO INALÁMBRICO DE EMPOTRAR PARA ESCENAS DÍA/NOCHE, 1 MÓDULO

Reset del dispositivo





Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadea en rojo.



Paso 2
En este momento, deja de presionar el botón. El LED se encenderá en verde, luego en rojo y se apagará. El "Reset" se ha efectuado.

DIMENSIONES








A	B
45	22


* Las medidas se encuentran en milímetros.

MONTAJE EN PLACAS DE


KA4806...


KA4804...


KA4803...



KA4802...

Código(s): K4574CWI


COMANDO INALÁMBRICO DE EMPOTRAR PARA ESCENAS DÍA/NOCHE, 1 MÓDULO

DIMENSIONES


Montaje:



Desmontaje:



Remplazo de la batería



LIVING
now

Código(s): K4574CWI

COMANDO INALÁMBRICO DE EMPOTRAR PARA ESCENAS DÍA/NOCHE, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
	Acabados	**2**	**3**	**4**	**6**
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO		Color ARENA		Color NEGRA	
KW41	**Cubretecla para comando escenarios inalámbrico DÍA/NOCHE K4574CWI**	 **KM41**	**Cubretecla para comando escenarios inalámbrico DÍA/NOCHE K4574CWI**	 **KG41**	**Cubretecla para comando escenarios inalámbrico DÍA/NOCHE K4574CWI**

Código(s): 3577C

INTERRUPTOR AUXILIAR INALÁMBRICO SMART

DESCRIPCIÓN

Módulo inalámbrico para interruptor mecánico, permite cambiar un interruptor de tres vías o un botón pulsador tradicional en un control de luz inalámbrico para el control de ENCENDIDO / APAGADO de uno o más dispositivos conectados para el control de la luz.

- El tamaño compacto del dispositivo permite la instalación en la caja de empotrar.
- Se suministra una batería de alimentación de 3 V de tipo CR2032 con una vida útil prevista de 8 años (de serie).

Se emplea para el control de:
- Interruptor Smart K4003C.
- Módulo para tomacorrientes K4531C.
- Micromódulo 3584C.

Works with Apple HomeKit · works with the Google Assistant · WORKS WITH alexa · Works with IFTTT

APLICACIONES


Recámaras


Salas


Comedores



Estudios


Cuartos de TV

CARACTERÍSTICAS

* Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.






1. Pulsador de reset.
2. Pulsadores de mando.
3. No utilizada.
4. LED de señalización.
5. Conexión a interruptor de tres vías o pulsador tradicional.

Código(s): 3577C

INTERRUPTOR AUXILIAR INALÁMBRICO SMART


Reset del dispositivo



Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadeé en verde, luego se apague, luego se vuelva rojo.

Paso 2
En este momento, deja de presionar el botón. El LED parpadea en verde, luego se vuelve rojo y luego se apaga.

DIMENSIONES




A	B	C
40	40	50

* Las medidas se encuentran en milímetros.


Código(s): 3577C

INTERRUPTOR AUXILIAR INALÁMBRICO SMART

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




Con interruptor de 3 vías




Con pulsador

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:



Reemplazo de la batería:



NOTAS

LIVING now®



Combinando lo mejor de la estética con la tecnología SMART



BTicino de México, S.A. de C.V.
Carretera Querétaro - San Luis Potosí
No. 22512, interior 6
Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, México.
C.P. 76220
Tel: 442 238 04 00
Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica, capacitación y certificación, asesoría en proyectos, catálogos, exhibición, centro de cotizaciones.

bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana
Show Room Ciudad de México
Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel: 55 36 00 58 00
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466

Zona Pacífico
Show Room Guadalajara
Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco
Tels: 33 30 01 00 00
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466

Zona Centro
Show Room Querétaro
Carretera Querétaro-San Luis Potosí
No. 22512 Interior 6
Santa Rosa Jáuregui,
76220, Querétaro, Querétaro.
Tel: 44 22 38 04 00
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466

Zona Norte
Show Room Monterrey
Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B
Colonia Chepevera,
64030, Monterrey, Nuevo León
Tels: 81 22 82 24 00
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466

Zona Golfo
Show Room Mérida
Av. Campestre No. 3
Esquina Prolongación Paseo Montejo
Interior de Plaza Campestre
Col. Campestre
97120, Mérida, Yucatán.
Tel: 99 94 02 38 30
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.

LN23TMX-2

Accesa al sitio oficial de BTicino

bticino